

7. システム構成上の注意事項

7.1 OS情報

各モデルのサポートOS

各モデルのサポートOSは下記のとおりです。

: プレイストアモデルあり
: サポート
: 個別見積

モデル	HA8000					
	20xA	30xA	70xA	110xA	130xA	270xA
Windows Server 2003						
Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版	-	-	(*3)	(*4)		
Windwos Server 2003,Standard Edition 日本語版						
Windows 2000						
Windows 2000 Advanced Server 日本語版	-	-	(*3)	(*4)		
Windows 2000 Server 日本語版						
Linux (*1)						
Red Hat Enterprise Linux AS3	(*2)		(*3)			
Red Hat Enterprise Linux ES3	(*2)		(*3)			

*1: Linuxについては動作保証するものではありません。お客様の責任の元でご使用戴くことになります。

*2: 20EA,20FA,20HA モデルは除く

*3: 70SA モデルは除く

*4: 110GA,HA モデルのみ

Linuxのサポート機器構成の詳細情報は下記 Web サイトをご参照ください。

Linuxについての詳細情報 : <http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/soft1/linux/>

Windows 2000 および Windows Server 2003 のサービスパックサポート状況

各モデルの Windows 2000 Advanced Server 日本語版/Windows 2000 Server 日本語版および Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版/Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版のサポートサービスパックは下記のとおりです。

モデル	OS 環境					: プレイストアモデルに適用 : サポート x : 未サポート
	Windows 2000				Windows Server 2003	
	SP1	SP2	SP3	SP4	SPなし	
HA8000/20W	x	x	x			
HA8000/30W	x	x	x			
HA8000/70W	x	x	x			
HA8000/110W	x	x	x			
HA8000/130W	x	x	x			
HA8000/270	x	x	x			

各サービスパックの修正内容等につきましては、マイクロソフト社の下記ホームページをご参照ください。

マイクロソフト社ホームページ : <http://www.microsoft.com/japan/windows/default.asp>

各OS 每のサポートメモリー容量

各OS メーカが公表している推奨最小 / 最大メモリー容量を以下に一覧掲載します。

OS	最小必要メモリー容量	最大サポートメモリー容量
Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版	128MB (*1)	32GB
Windwos Server 2003,Standard Edition 日本語版	128MB (*1)	4GB
Windows 2000 Advanced Server 日本語版	128MB (*1)	8GB
Windows 2000 Server 日本語版	128MB (*1)	4GB
Red Hat Enterprise Linux AS3	(*2)	(*2)
Red Hat Enterprise Linux ES3	(*2)	(*2)

*1 : メモリー容量は256MB以上を推奨しています。

*2 : サポートされている最小 / 最大メモリー容量は各OS メーカにご確認ください。

Windows 2000 およびWindwos Server 2003 プレインストールモデルのパーティションサイズ

Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版/Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版 / Windows 2000 Server 日本語版/Windows 2000 Advanced Server 日本語版プレインストールモデルの工場出荷時のディスクパーティションサイズ設定は下記のとおりです。

(1) Windows 2000 Server 日本語版/Windows 2000 Advanced Server 日本語版プレインストールモデル

C ドライブ (OS プレインストール領域) 容量 : 4GB (4096MB 相当 ¹⁾) ファイルシステム : NTFS	4096MB 以上の領域は工場出荷時 設定していません。納入後、設定願います。
--	--

*1 : 容量は機種により数MB異なる場合があります。

(2) Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版 /

Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版プレインストールモデル

C ドライブ (OS プレインストール領域) 容量 : 10GB (10240MB 相当 ¹⁾) ファイルシステム : NTFS	10240MB 以上の領域は工場出荷時 設定していません。納入後、設定願います。
--	---

*1 : 容量は機種により数MB異なる場合があります。

なお、OS のカスタムインストールサービス (windows 2000 : SD-41A1-N30A,Windows Server 2003:SD-41A1-N60A) を手配した場合、工場出荷時に、OS 設定値の一部 (コンピュータ名, ユーザ情報, ディスクパーティションサイズ等¹⁾ を顧客指定の設定値に設定して出荷致します。

(カスタムインストールサービスを手配した場合、発注時指定事項が必要です。)

カスタムインストールサービスを手配した場合の指定可能なディスクパーティションサイズは下記のとおりです。

プレインストールOS	カスタムインストールサービス手配時の 設定可能ディスクパーティションサイズ	
	最小設定可能領域	最大設定可能領域
Windows 2000 Advanced Server 日本語版 Windows 2000 Server 日本語版	4096MB (NTFSのみ)	ディスクの最大容量 (NTFSのみ)
Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版 Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版	4096MB (NTFSのみ)	ディスクの最大容量 (NTFSのみ)

*1 : 設定可能な詳細項目は下記WEBに掲載しています発注時指定事項を参照ください。

<http://www1.oji.hitachi.co.jp/PCSERVER/ha8000/sb/setup.html>

7.2 ディスクアレイ情報

ディスクアレイとは

ディスクアレイとは、2台以上のハードディスクを連結し、1台の論理ディスクとして使う方法で、RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)とも呼ばれます。

ディスクアレイの利点は主に2つあります。

利点1：データをある単位に分割し、アレイ内のハードディスクにデータを分散させることで（データストライピングと呼びます）、アレイとして見た場合に単体のディスクよりもI/O性能が向上することです。

利点2：アレイパリティを作成することによって、万一本アレイ内のハードディスクのうち1台が故障した場合でもデータの復旧が行えますので、データの消失を防ぐことができることです。

ディスクアレイはハードウェア（ディスクアレイコントローラボード）の機能【ハード RAID】または一部のOSの機能【ソフト RAID】により実現可能です。ソフト RAID はハード RAID に比べ、ディスクアレイコントローラボードが必要ないため、コスト面でメリットがあります。しかし、ソフト RAID ではホットプラグ機能（システム稼動中のHDD交換）をサポートしていないため、ハードディスクの故障時は、いったんシステム装置を停止して故障したハードディスクを交換する必要があります。

したがって、システム装置の停止ができないシステム環境ではハード RAID を選択する必要があります。

ディスクアレイコントローラボード仕様

HA8000シリーズで使用してディスクアレイコントローラボードの仕様は下記のとおりです。

：標準搭載のみ
：オプション設定
：標準搭載 + オプション設定
×：未サポート

ディスクアレイコントローラ ボード	20AA, EA 110EA 標準搭載	20GA, HA, 70TA 標準搭載	70KA, PA, SA, 110GA, 130, 270 標準搭載	Gx-CA7250	270 標準搭載 および GH-CA7240
適用機種					
HA8000/20W			×	×	×
HA8000/70W	×			*1	×
HA8000/110W	×	×		*2	×
HA8000/130W	×	×			×
HA8000/270	×	×	*4		*5
仕様					
ポートサイズ	後報	PCI LowProfile	PCI ハーフサイズ相当	PCI LowProfile	PCI LowProfile
使用ポート		Adaptec 社製 AAR-2410SA	Adaptec 社製 ASR-2010S	Adaptec 社製 ASR-2120S	Adaptec 社製 ASR-2200S
プロセッサ		i80302	AIC-7930W	i80302	Intel 製 i80303
転送方式		バスマスター DMA	バスマスター DMA	バスマスター DMA	バスマスター DMA
ホスト側インターフェース		64bit 66MHz PCI	64bit 66MHz PCI	64bit 66MHz PCI	64bit 66MHz PCI
データバス側インターフェース		シリアル ATA 1.0	Ultra320 SCSI	Ultra320 SCSI	Ultra320 SCSI
データバス側インターフェース 転送速度(最大)		264MB/s	320MB/s	320MB/s	320MB/s (1チャネルあたり)
データバス側チャネル数		4(1台/チャネル)	1(6台/チャネル)	1(6台/チャネル)	2(6台/チャネル)
キャッシュ容量		64MB SDRAM(ECC)	48MB SDRAM	64MB SDRAM(ECC)	64MB SDRAM
キャッシュ制御 *6		ライトスルー/ライトバック	ライトスルー/ライトバック	ライトスルー/ライトバック	ライトスルー/ライトバック
キャッシュメモリの 電池バックアップ		なし	なし	なし	なし
内部コネクタ数		-	-	高密度 68ピン x1	高密度 68ピン x2
外部コネクタ数		SATAx4	-	VHDCIx1	VHDCIx2
ポート RAID レベル		1	0, 1, 5, 10, JBOD *3	0, 1, 5, 10, JBOD *3	0, 1, 5, JBOD, 10

*1 : HA8000/70W KA, TA, PA モデルでサポート。

*2 : HA8000/110W HA モデルでサポート。

*3 : HA8000/110W GA モデル及び HA8000/20W GA, HA モデルでは、内蔵ポート ディスクの最大搭載台数が3台の為、RAID10 は未サポートとなります。

*4 : HA8000/270 のディスクアレイコントローラ 1チャネルモデルで標準搭載

*5 : HA8000/270 のディスクアレイコントローラ 2チャネルモデルで標準搭載

*6 : ディスクアレイコントローラボードのキャッシュ設定は工場出荷時、ライトスルーに設定されています。ディスクアレイコントローラボードのキャッシュ制御方式をライトバックに設定する場合は、アレイキャッシュのキャッシュデータ保護のため必ず無停電電源装置(UPS)の接続が必要となります。ディスクアレイコントローラボードのキャッシュ設定変更方法は、システム装置に添付の取扱説明書を参照願います。

ディスクアレイの障害検知

HA8000 シリーズ RAID モデルの RAID コントローラに接続されたディスクアレイサブシステムの HDD に障害が発生した場合、主に以下の方法にて障害検知が可能です。

ハードウェア：システム装置 ERROR LED ランプ、ブザー（機種による）での障害検知

ソフトウェア：HDD 管理ユーティリティーでの障害検知

各機種毎の詳細内容は以下のとおりです。

ハードウェア：システム装置 LED ランプでの障害検知

機種名	HDD 障害検知 LED ランプ	HDD 障害検知ブザー	
		ブザー有無	ブザー停止方法
HA8000/20W			
HA8000/20W AA, EA [シリアル ATA RAID1 モデル]	後報	後報	後報
HA8000/20W GA, HA [シリアル ATA RAID モデル]	後報	後報	後報
HA8000/30W			
HA8000/30W AA, EA [シリアル ATA RAID1 モデル]	後報	後報	後報
HA8000/70W			
HA8000/70W TA [シリアル ATA RAID モデル]	システム装置前面 ERROR ランプ HDD ベイ内 HDD ERROR ランプ (HDD ベイ 1 ~ 4 毎に有り)	・有り	・BUZZER STOP スイッチ
HA8000/70W KA, PA, SA [SCSI RAID モデル]	システム装置前面 ERROR ランプ HDD ベイ内 HDD ERROR ランプ (HDD ベイ 1 ~ 6 毎に有り)	・有り	・BUZZER STOP スイッチ
HA8000/110W			
HA8000/110W EA [シリアル ATA RAID1 モデル]	後報	後報	後報
HA8000/110W GA [SCSI RAID モデル]	システム装置前面 ERROR ランプ HDD ベイ内 HDD ERROR ランプ (HDD ベイ 1 ~ 3 毎に有り)	・有り	・BUZZER STOP スイッチ
HA8000/130W			
HA8000/130W AA, BA [SCSI RAID モデル]	システム装置前面 ERROR ランプ ハードディスクキャニスター内 ハードディスクステータスランプ	・有り (システム装置ブザー -)	・BUZZER STOP スイッチ
HA8000/270			
HA8000/270 GA, HA HA8000/270 AA, BA [SCSI RAID モデル]	システム装置前面 ERROR ランプ ハードディスクキャニスター内 ハードディスクステータスランプ	・有り (システム装置ブザー -)	・BUZZER STOP スイッチ
CR80			
CR80(CR804) [SATA RAID モデル]	CR80 前面 HDD ERROR ランプ ハードディスクキャニスター内 ハードディスクステータスランプ システム装置 ERROR ランプ	・有り (注 2)	・接続されたシステム装置 仕様による (注 2)

注 1：ただし、HDD 管理ユーティリティー（MegaRAID IDE Console）がインストールされている場合のみ有効。

インストールされていない場合は、ブザーは鳴りません。

注 2：システム装置と CR80 がメモリスケーブルで接続されており、システム装置にブザーがある場合。

ソフトウェア：HDD 管理ユーティリティーでの障害検知

機種毎の使用 HDD 管理ユーティリティー

<重要> モデル毎に適用されたHDD 管理ユーティリティーがインストールされていないシステム装置では、ハードディスク障害が一切検出できませんので、必ずインストールしてください。

機種名	使用 HDD 管理ユーティリティー名 (システム装置添付)
HA8000/20W	
HA8000/20W AA,EA[シリアル ATA RAID1 モデル]	Storage Manager Browser Edition
HA8000/20W GA,HA[シリアル ATA RAID モデル]	Storage Manager Browser Edition
HA8000/30W	
HA8000/30W AA,EA[シリアル ATA RAID1 モデル]	Storage Manager Browser Edition
HA8000/70W	
HA8000/70W TA[シリアル ATA RAID モデル]	Storage Manager Browser Edition
HA8000/70W PA,SA[SCSI RAID モデル]	Storage Manager/Storage Manager Browser Edition (注1)
HA8000/110W	
HA8000/110W EA[シリアル ATA RAID1 モデル]	Storage Manager Browser Edition
HA8000/110W GA[SCSI RAID モデル]	Storage Manager/Storage Manager Browser Edition (注1)
HA8000/110W HA[SCSI HDD モデル] (注2)	Storage Manager Browser Edition
HA8000/130W	
HA8000/130W AA,BA[SCSI RAID モデル]	Storage Manager/Storage Manager Browser Edition (注1)
HA8000/270	
HA8000/270 GA,HA[SCSI RAID モデル]	Storage Manager/Storage Manager Browser Edition (注1) [GH-CA7240(Ultra320 SCSI, 2チャネル)標準搭載モデル以外]
HA8000/270 AA,BA[SCSI RAID モデル]	Storage Manager Browser Edition [GH-CA7240(Ultra320 SCSI, 2チャネル)標準搭載モデル]
CR80	
CR80(CR804) [SATA RAID モデル]	VC ユーティリティー (VCClient+Deamon)

注1：Storage Manager/Storage Manager Browser Edition 両方のインストールが必要となります。

HDD の管理は、Storage Manager Browser Edition で行います。

注2：ディスクアレイコントローラー (GS-CA7250) を増設の場合必要となります。

HDD 管理ユーティリティー詳細仕様

項目			Mega Manager
接続形態			サーバ上でのみ動作可能
プロトコル			スルトアロン
対応 OS (PC サーバ側)			Linux
対応 OS (PC クライアント側)			-
System Manager 連携			不可
SNMP 対応			不可
オンライン容量拡張			不可
OS(Windows)への イベントログ通知			-
接続形態			クライアント/サーバ (SAM Client/GAM Server)
プロトコル			LAN(TCP/IP)

項目	GAM	SAM
対応 OS (PC サーバ側)	WindowsNT Server4.0 Windows2000 Server Linux NetWare	(但し CR80 は NetWare 未サポート)
対応 OS (PC クライアント側)	Windows95/98 WindowsNT4.0(推奨) Windows2000(推奨)	Windows95/98 WindowsNT4.0(推奨) Windows2000(推奨)
System Manager 連携	可能(Windows 環境のみ) (注 3)(注 4)	可能(Windows 環境のみ) (注 3)
SNMP 対応	可能	可能
オンライン容量拡張	可能(注 5)	不可
OS(Windows)への イベントログ通知	可能(注 6)	可能(注 6)

項目	Storage Manager	Storage Manager Browser Edition
対応 OS (PC サーバ側)	Windows Server 2003 WindowsNT Server4.0 Windows2000 Server Linux	Windows Server 2003 WindowsNT Server4.0 Windows2000 Server Linux
対応 OS (PC クライアント側)	Windows95/98 WindowsNT4.0(推奨) Windows2000(推奨) Windows Server 2003(推奨)	Internet Explorer 5.0 以降が 動作する Windows
System Manager 連携	可能(注 2)	可能(注 2)
SNMP 対応	不可	不可
オンライン容量拡張	可能(注 5)	可能(注 5)
OS(Windows)への イベントログ通知	可能	可能

注：次シート参照願います。

注 2 : System Manager-Server Agent (システム装置標準添付) が必要です。

遠隔監視を行う場合は、別途 System Manager-Management Console が必要です。

System Manager 連携はアラート通知(メッセージ)のみです。イハントリ表示は行えません。

注 3 : System Manager-Server Agent (システム装置標準添付) が必要です。

遠隔監視を行う場合は、別途 System Manager-Management Console が必要です。

System Manager 連携はアラート通知(メッセージ)のみです。

イハントリ表示も行う場合は、別途 System Manager-Advanced Agent が必要です。

注 4 : Linux は System Manager 連携 未埠^トです。

System Manager は NetWare 未埠^トです。

注 5 : 容量拡張後、システム装置を再起動する必要があります。

容量拡張処理中は、パフォーマンス(性能)低下します。また、誤って操作した場合、ディスクアレイ装置内の


データが読み出せなくなってしまいます。RAID コントローラ内蔵ユーティリティを使用したオンラインでの実行をお勧めします。

注 6 : GAM Server Ver 3.00 以降にて可能。ただし、Ver 4.00-00 は不可。

SCSI版/シリアルATA版ディスクアレイの分類

ディスクアレイは一般的に RAID レベルによって 0~5 の 6 つに分類されます。HA8000 シリーズの SCSI 版/シリアル ATA 版ディスクアレイでは、このうち RAID0, 1, 5 をサポートしています。また、ハードディスクを単体で使用するための JBOD(RAID7)及び RAID10(Spanning)もサポートしています。ここでは各 RAID レベルの方式と特徴について説明します。

RAID0 (ストライピング)



データは、複数のハードディスクにまたがってストライピングされます。

- 長所 : データを各ハードディスクに分散させることによってデータ・リダンダンシを行います。
したがって、各々のハードディスクが独立してリード・ライトを行えます。また、ブロック単位でストライピングしますので、トランザクション処理に向けます。
特に大量のファイルに対し、スループットの向上が図れます。
- 短所 : アレイバリティを生成しないため、アレイ内のハードディスクのうち 1 台でも故障すると全データを失います。


<必要なハードディスク台数>

最低		2 台
最大	HA8000 システム装置	6 台(*1)
	コンパクトディスクアレイ装置(CR80)	CR804 : 15 台

*1 : HA8000/270(xA)にて、2チャネルのディスクアレイコントローラでシステム装置の拡張ストレージペイ1~6及び7~12へそれぞれ接続の場合は、12台となります。

又、HA8000/70W TA では、内蔵ハードディスクの最大搭載台数は 4 台、HA8000/110W GA では、内蔵ハードディスクの最大搭載台数は 3 台です。

RAID1 (ミラーリング)



データは、1台のハードディスク（データディスク）と、もう1台のハードディスク（ミラードディスク）に同じように格納されます。


長所： 100% データリダンダンシを行います。したがって、1台のハードディスクが故障しても、もう一方のハードディスクに簡単に切り替えてリード・ライト処理を続けることができます。

短所： 同容量のミラードディスクが必要となるため、ハードディスク容量が2倍必要になります。データリビルド中にデータのリード・ライトを行うと、処理パフォーマンスが低下します。

<必要なハードディスク台数>

最低		2台
最大	HA8000 システム装置	2台
	コンパクトディスクレイ装置(CR80)	2台

RAID5 (パリティ付ストライピング)



データは、アレイパリティとともにすべてのハードディスクにまたがって、ブロック単位でストライピングされます。

- 長所 : RAID 1 と比較して、容量コストパフォーマンスが向上します。
 データを各ハードディスクに分散させることによってデータ・リダンダンシを行います。
 したがって、各々のハードディスクが独立してリード・ライトを行えます。また、ブロック単位でストライピングしますので、トランザクション処理に向きます。
 アレイ内のハードディスクの1台が故障しても、アレイパリティにより失われたデータを計算しながらリード・ライト処理を続けることができます。また、ハードディスクを入れ替えると、業務を停止することなくデータのリビルト（再構築）を行うことができます。
 アレイパリティが各ハードディスクに分散するので、データライト時にもハードディスクの独立アクセスによる並列処理のメリットを受けることができます。
- 短所 : ライト処理時にアレイパリティを生成するため、ライトパフォーマンスでは RAID0 に劣ります。
 データリビルト中にデータのリード・ライトを行うと、処理パフォーマンスが低下します。


<必要なハードディスク台数>

最低		3 台
最大	HA8000 システム装置	6 台(*1)
	コンパクトデスクトップ装置(CR80)	CR804 : 15 台

*1 : HA8000/270(xA)にて、2チャネルのディスクアレイコントローラシステム装置の拡張ストレージベイ1~6及び7~12へそれぞれ接続の場合は、12台となります。

又、HA8000/70W TAでは、内蔵ハードディスクの最大搭載台数は4台、HA8000/110W GAでは、内蔵ハードディスクの最大搭載台数は3台です。

RAID0+1 (ストライピング + ミラーリング)



データは、複数のハードディスクにまたがってストライピングされるとともに2重化されます。
(RAID0と1の特長を合わせ持つます)

長所 : 100% データ・リダンダンシを行います。したがって、1台のハードディスクが故障してもほかのハードディスクにデータがあるため、リード・ライト処理を続けることができます。また、ハードディスクを入れ替えると、業務を停止することなくデータの再構築を行うことができます。


データを各ハードディスクに分散させるため、各々のハードディスクが独立してリード・ライトを行えます。また、ブロック単位でストライピングしますので、トランザクション処理に向きます。

短所 : アレイパリティを生成しないため、一般的にライトパフォーマンスがRAID5よりも優れます。データの2重化を行うため、ハードディスク容量が2倍必要となります。データリビルド中にデータのリード・ライトを行うと、処理パフォーマンスが低下します。

<必要なハードディスク台数>

最低		3台
最大	コンパクトディスクレイ装置(CR80)	CR804 : 15台

JBOD (RAID7) (単体ハードディスク)




データは1台のハードディスクのみに格納されます。
データリダンダンシは行わず、一般的な SCSI コントローラーに接続されるハードディスクと同様の働きをします。

<必要なハードディスク台数>

最低		1台
最大	HA8000 システム装置	1台
	コンパクトディスクレイ装置(CR80)	1台

RAID10 (Spanning)



データは、複数のディスクにまたがってストライピングされるとともに、データの二重化を行います。

長所： 100% データリダンダンシを行います。したがって、1台のハードディスクが故障しても、ストライピングしたデータが二重化されているので、リード・ライト処理を続けることができます。又、ハードディスクを入れ替えるとデータの再構築を行うことができます。

特に大量のファイルに対し、スループットの向上が図れます。

短所： ストライピングしたデータを二重化するため、ハードディスク容量が2倍必要になります。データリビルト中にデータのリード・ライトを行うと、処理パフォーマンスが低下します。

<必要なハードディスク台数>

最低	4 台
最大	HA8000 システム装置(*1)

*1 : HA8000/110W GA では、内蔵ハードディスクの最大搭載台数が3台の為、RAID10は未サポートとなります。

*2 : HA8000/270(xA)にて、2チャネルのディスクアレイコントローラシステム装置の拡張ストレージペイ1~6及び7~12へそれぞれ接続の場合は、12台となります。(4台以上は2台単位で増設可)

<RAID レベル仕様比較>

各 RAID レベルの比較表を下記に示します。

RAID レベル		RAID0	RAID1	RAID5	RAID0+1	JBOD(RAID7)	RAID10(Spanning)
性能	Read						
	Write						
搭載 HDD 容量に対する実使用容量		100%	50%	HDD5 本時：80% HDD4 本時：75% HDD3 本時：66%	50%	100%	50%
冗長性		×				×	

RAID レベル設定の違いによる性能の詳細は、「ディスクアレイの性能」を参照願います。


ディスクアレイのディスクアレイボリュームは、1台の装置内で使用目的に応じて複数個作成することができます。また、ディスクアレイボリュームを複数個作成した場合、異なる RAID レベルのディスクアレイボリュームを混在して使用することも可能です。構築にあたっては、「ディスクアレイの構築」を参照願います。

SCSI版ディスクアレイの機能

HA8000xA モデルでは、「Zero Channel RAID」を採用しています。

マザーボード上の PCI スロットまたは専用スロットに「Zero Channel RAID」ボードを搭載し、マザーボード上の SCSI コントローラを利用して RAID 構築を行います。

(1) PCI ボードタイプ



縮退モード

RAID1,5 または10 のディスクアレイで、ハードディスクが1台故障してもユーザーはこのアレイを通常どおり使い続けることができます。ディスクが1台故障しているまで動作しているディスクアレイは、縮退モード (degraded mode) で動作しているといいます。リード・ライトの要求に対しては、アレイコントローラーが動作中のディスクデータとアレイパリティ (RAID5 の場合) を使用して障害ディスクのデータを計算しますので、そのまま運用を続けることができます。ただし、データ計算を行う必要があるため、通常の状態に比べて処理パフォーマンスは低下します。

データのリビルド (再構築)

RAID1,5 または10 のディスクアレイでは、障害ディスクを交換した後、アレイコントローラーが自動的にミラードディスクのデータやパリティデータなどを使用して、交換したディスクにデータを復元し格納します。これをデータのリビルド (再構築) といいます。リビルド中も運用を続けることができますが、縮退モードのときと同じように通常の状態に比べて処理パフォーマンスが低下します。なお、縮退モードで動作中のときに、更にハードディスクが故障するとディスクアレイはデータのリビルドができなくなります。その場合、データはすべて失われてしましますので、障害ディスクは必ずすぐに交換してリビルドを行うようにしてください。

ホットプラグ

ディスクアレイが縮退モードで動作している場合、障害ディスクをなるべく早く交換する必要がありますが、このとき、システム装置の電源を切ってから交換を行ったのでは時間もかかりますし、なによりシステムの運用をとめなければなりません。



これを解決するための機能がホットプラグと呼ばれるもので、システム装置の電源が入った状態でもハードディスクを交換することができます。

ホットスペア (スタンバイドライブ)

RAID1,5 または10 のディスクアレイで障害が発生した場合、通常の状態に戻すには障害ディスクを交換する必要があります。このとき、ディスクアレイにデータなど入っていない予備のディスク (リザーブディスク) を取り付けておけば、障害時に自動的にリザーブディスクにデータを復元させることができます。この機能をホットスペアといいます。

障害復旧の流れ


5台で運用しているRAID5のディスクアレイで、障害が発生したときの復旧の流れを以下に示します。
ここでは、リザーブディスクがある場合とない場合に分けて説明します。





SCSI版ディスクアレイの構築

ディスクアレイのディスクアレイボリュームは、1台の装置内で使用目的に応じて複数個作成することができます。また、ディスクアレイボリュームを複数個作成した場合、異なるRAIDレベルのディスクアレイボリュームを混在して使用することも可能です。



ディスクアレイ 1 ボリューム構成



ディスクアレイ 2 ボリューム構成



ディスクアレイ 3 ボリューム構成




SCSI版ディスクアレイ構築における注意事項

ハードディスクについて

1つのディスクアレイボリュームに使用するハードディスクは、容量、回転数をすべて同じにしてください。
システム装置に2つ以上のディスクアレイボリュームを構築する場合、それぞれのディスクアレイボリュームに使用するハードディスクの容量が異なってもかまいません。（コンパクトディスクアレイ装置（CR80）は別ボリュームであってもすべて同一容量のハードディスクにしてください。）ただし、リザーブディスクが存在する場合は運用上注意すべきことがあります。


詳しくは「リザーブディスクについて」をご参照ください。



リザーブディスクについて

リザーブディスクは、使用するディスクアレイのハードディスクと同じ容量、回転数のものを取り付けてください。


ただし、ディスクアレイが2つ以上ある場合は次のようなことが起こりますので、運用時には十分注意してください。（ここでは、次に示すディスクアレイを例に説明します。）




1. RAID レベルが1, 5, 0+1 のディスクアレイが2つ以上の場合

ハードディスクのホットスペアにより、次のような構成に変わり得ます。


ディスクアレイ A のハードディスク A-1 に障害が発生。



ディスクアレイ B のハードディスク B-1 に障害が発生。



ディスクアレイ A のハードディスク A-1 に障害が発生。



以上のホットスペアの結果、最初の構成と同じ位置にリザーブディスクがありますが、ディスクアレイのデータディスクは A-1 と B-1 が入れ替わってしまいます。つまり、ディスクアレイを構成するハードディスクは、どの位置にも入れ替わる可能性があります。

のことから、システムを管理する上で、障害発生時には必ずそのつどハードディスクの構成位置を記録するようにしてください。

2. ディスクアレイ A, B で使用しているハードディスクの容量が異なる場合

リザーブディスクの容量によっては、ホットスペアが機能しない場合があります。

リザーブディスクの容量で、ホットスペアは次のようにになります。

ただし、ここではディスクアレイ A < ディスクアレイ B (A-x < B-x) として説明します。

リザーブディスクが B-x と同容量の場合

リザーブディスクは、ディスクアレイ A, B のどちらでもホットスペアとして機能します。

ただし、ディスクアレイ A でのホットスペアの場合（項1. では と の場合）、リザーブディスクの容量はディスクアレイ A で使用しているハードディスク A-x よりも大きいため、リビルド後のハードディスクには使用していない領域（一切使用できない、無駄な領域）が存在することになります。

リザーブディスクが A-x と同容量の場合

リザーブディスクは、ディスクアレイ A でのみホットスペアとして機能し、ディスクアレイ B では機能しません。

リザーブディスクの容量はディスクアレイ B で使用しているハードディスク B-x よりも小さいため、データをディスクに復元することはできません。そのため、ディスクアレイ B は、縮退モードのままとなります。


以上のことを行なうには、ディスクアレイの容量を合わせるか、またはリザーブディスクをそれぞれに1台用意する必要があります。なお、障害発生時に使用されるリザーブディスクの優先順位は、

- . 障害ディスクと同じ容量のリザーブディスク
- . SCSI ID が小さいリザーブディスク

となります。

HA8000/270(xA)の RAID 設定について

HA8000/270(xA)にはハードディスクを搭載可能な拡張ペイは、12ペイありますが1チャネルのディスクアレイコントローラ2枚でペイ1~6及びペイ7~12へそれぞれ接続の場合は、ペイ1~6、ペイ7~12間をまたいでRAID設定はできません。1つディスクアレイボリュームは必ず、拡張ペイ1~6または拡張ペイ7~12内で設定してください。（但し、2チャネルのディスクアレイコントローラでの接続の場合はペイ1~6、ペイ7~12間をまたいでRAID設定は設定可能です。）



7.3 バックアップデバイス情報

仕様一覧

バッカアップデバイス	形名	ドライブ規格	バッカアップ最大容量		転送速度		インターフェース
			非圧縮時	圧縮時(2倍)(*1)	非圧縮時	圧縮時(2倍)	
DAT(DDS-4)	GS-SUD74022 GS-SUD74013 Gx-UD7402	DDS-4	20GB(*2)	40GB(*2)	3MB/s	6MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3
DAT(DAT72)	GS-SUD77222 GS-SUD77213 Gx-UD7722	DAT72	36GB(*3)	72GB(*3)	3MB/s	6MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3
DAT チェンジャー(DDS-4)(6連装)	Gx-UD7406	DDS-4	20GB×6(*2)	40GB×6(*2)	3MB/s	6MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3
DAT チェンジャー(DAT72)(6連装)	Gx-UD7726	DAT72	36GB×6(*3)	72GB×6(*3)	3MB/s	6MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3
LTO	Gx-UU7101	Ultrium-1	100GB	200GB	7.5MB/s	15MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3 SE
	Gx-SUU7102	Ultrium-1	100GB	200GB	15MB/s	30MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3 LVD
	Gx-SUU7200	Ultrium-2	200GB	400GB	30MB/s	60MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3 LVD
LTO チェンジャー(10連装)	GH-FU7110 GH-RU7110	Ultrium-1	100GB×10巻	200GB×10巻	15MB/s	30MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3 LVD
	GH-FU7210 GH-RU7210	Ultrium-2	200GB×10巻	400GB×10巻	30MB/s	60MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3 LVD
DVD-RAM	Gx-UV7070A	4.7GB DVD-RAM	9.4GB (両面)	18.8GB (両面) (ソフト圧縮)	2.77MB/s	-	ATA/ATAPI-5
AIT(AIT-1)	GS-SUS73502 GS-US7351	AIT-1	35GB(*4)	70GB(*4)	4MB/s	8MB/s	ATA/ATAPI-5
AIT(AIT-2)	Gx-US7500 Gx-US7500A	AIT-2	50GB(*4)	100GB(*4)	6MB/s	12MB/s	Ultra2/Wide SCSI-3 SE

*1: 平均データ圧縮率を2倍と仮定した場合の値です。(データ圧縮率は転送データによって異なります。)

*2: 150m テープ使用時の値です。

*3: 170m テープ使用時の値です。

*4: 230m テープ使用時の値です。

バックアップデバイス媒体互換表

R:リード可能

W:ライト可能

×:未サポート

媒体種類	バッカアップ容量 (非圧縮時)	ドライブ				
		DAT / DAT チェンジャー			DVD-RAM	
		DDS-3 ドライブ(*1)	DDS-4 ドライブ(*1)	DAT72 ドライブ(*1)	4.7GB DVD-RAM	
DDS-1 対応 60m テープ	1.3GB	R/W	×	×	-	
DDS-1 対応 90m テープ	2GB	R/W	R	×	-	
DDS-2 対応 120m テープ	4GB	R/W	R/W	×	-	
DDS-3 対応 125m テープ	12GB	R/W	R/W	R/W	-	
DDS-4 対応 150m テープ	20GB	×	R/W	R/W	-	
DAT72 対応 170m テープ	36GB	×	×	R/W	-	
2.6GB DVD-RAM	5.2GB(両面)	-	-	-	R/W	
4.7GB DVD-RAM	9.4GB(両面)	-	-	-	R/W	

*1: DAT ドライブはドライブと同一規格の DDS テープを使用 (DDS-4 ドライブの場合、DDS-4 テープを使用) した場合に最適化されています。したがって、使用するテープは、DAT ドライブの DDS 規格と同一の DDS 規格テープを使用することをお勧めします。

対応ソフトウェアについて

(1) Windows Server 2003,Enterprise Edition 日本語版 / Windows Server 2003,Standard Edition 日本語版

バッファード・バッジ	形名	規格	Windows Server 2003,Enterprise Edition/Windows Server 2003,Standard Edition								
			NT BACKUP	ARCserve IT J6.61	ARCserve 2000	ARCserve v9	ARCserve R11 *10	ARCserve r11.1 *10	Backup Exec v8.6 *5	Backup Exec 9.0	Backup Exec 9.1 *9
DAT (DDS-4)	GS-SUD74022 GS-SUD74013 Gx-UD7402	DDS-4	*1	x	x	*2	*2	*2	x		
DAT (DAT72)	GS-SUD77222 GS-SUD77213 Gx-UD7722	DAT72	*3	x	x	*2	*2	*2	x		
DAT チェンジ・バー (DDS-4)	Gx-UD7406	DDS-4	x	x	x	*2	*2	*2	x	*6	*8
DAT チェンジ・バー (DAT72)	Gx-UD7726	DAT72	x	x	x	*2	*2	*2	x	*6	*8
LTO	Gx-UU7101 Gx-SUU7102	Ultrium-1	*3	x	x	*2	*2	*2	x		
	Gx-SUU7200	Ultrium-2	*3	x	x	*2	*2	*2	x		
LTO チェンジ・バー	GH-FU7110 GH-RU7110	Ultrium-1	x	x	x	*2	*2	*2	x	*6	*8
	GH-FU7210 GH-RU7210	Ultrium-2	x	x	x	*2	*2	*2	x	*6	*8
DVD-RAM	Gx-UV7070A	4.7GB DVD-RAM	*7	x	x	x	x	x	x	x	x
AIT (AIT-1)	GS-SUS73502 GS-US7351	AIT-1	*3	x	x	*2	*2	*2	x		
AIT (AIT-2)	Gx-US7500 Gx-US7500A	AIT-2	*3	x	x	*2	*2	*2	x		

(2) Windows 2000 Advanced Server 日本語版 / Windows 2000 Server 日本語版

バッファード・バッジ	形名	規格	Windows 2000 Advanced Server/Windows 2000 Server								
			NT BACKUP	ARCserve IT J6.61	ARCserve 2000	ARCserve v9	ARCserve R11 *10	ARCserve r11.1 *10	Backup Exec v8.6 *4	Backup Exec 9.0	Backup Exec 9.1 *9
DAT (DDS-4)	GS-SUD74022 GS-SUD74013 Gx-UD7402	DDS-4	*1	x	*2	*2	*2	*2			
DAT (DAT72)	GS-SUD77222 GS-SUD77213 Gx-UD7722	DAT72	*3	x	*2	*2	*2	*2			
DAT チェンジ・バー	Gx-UD7406	DDS-4	x	x	*2	*2	*2	*2	*5	*6	*8
DAT チェンジ・バー (DAT72)	Gx-UD7726	DAT72	x	x	*2	*2	*2	*2	*5	*6	*8
LTO	Gx-UU7101 Gx-SUU7102	Ultrium-1	*3	x	*2	*2	*2	*2			
	Gx-SUU7200	Ultrium-2	*3	x	*2	*2	*2	*2			
LTO チェンジ・バー	GH-FU7110 GH-RU7110	Ultrium-1	x	x	*2	*2	*2	*2	*5	*6	*8
	GH-FU7210 GH-RU7210	Ultrium-2	x	x	*2	*2	*2	*2	*5	*6	*8
DVD-RAM	Gx-UV7070A	4.7GB DVD-RAM	*7	x	x	x	x	x	x	x	x
AIT (AIT-1)	GS-SUS73502 GS-US7351	AIT-1	*3	x	*2	*2	*2	*2			
AIT (AIT-2)	Gx-US7500 Gx-US7500A	AIT-2	*3	x	*2	*2	*2	*2			

<注意>

バックアップソフトウェアは、NT BACKUP,ARCserve または Backup Exec のどれか一つのみのご使用となります。

*1 : OS にバンドルされているドライバをご使用願います。

*2 : ARCserve にバンドルされているドライバをご使用願います。

(ARCserve インストール時に自動的にドライバもインストールされます)

*3 : システム装置に添付されている「 HA8000 System Installer CD-ROM 」に格納されているドライバをご使用願います。

*4 : Windows 2000 Advanced Server 環境時は、バックアップデバイスとセットの「 JP1/VERITAS Backup Exec for Windows NT/Windows 2000 v8.6 サーバ版 」は使用不可です。別途、「 JP1/VERITAS Backup Exec for Windows NT/Windows 2000 v8.6 アドバンスド・サーバ版 (RT-1V25-ANTAS126) 」をご購入願います。

*5 : LTO チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続時、DAT チェンジャー搭載のシステム装置に LTO チェンジャー接続等、チェンジャー系デバイスを複数台同一システム装置に接続の場合、Backup Exec v8.6 には「 JP1/VERITAS Backup Exec for Windows NT/Windows 2000 v8.6 Library Expansion オプション (RT-1V25-ANTLE009) 」が、必要です。

*6 : LTO チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続時、DAT チェンジャー搭載のシステム装置に LTO チェンジャー接続等、チェンジャー系デバイスを複数台同一システム装置に接続の場合、Backup Exec 9.0 には「 JP1/VERITAS Backup Exec 9.0 Library Expansion オプション (RT-1V25-K1WD10) 」が、必要です。

*7 : オプションのテープバックアップエミュレートドライバ「 HA8000 DVD-RAM Driver for Backup (GxS-VSS7B090) 」が必要です。

*8 : LTO チェンジャー 2 台を同一のシステム装置へ接続時、DAT チェンジャー搭載のシステム装置に LTO チェンジャー接続等、チェンジャー系デバイスを複数台同一システム装置に接続の場合、Backup Exec 9.1 には「 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 Library Expansion オプション (RT-1V25-K2WD10) 」が、必要です。

*9 : Backup Exec 9.1 より、付属のマニュアルは電子マニュアルのみとなりました。紙マニュアルが必要な場合は、「 VERITAS Backup Exec 9.1 for Windows Servers マニュアルキット (RT-1V25-K2WN10) 」をご購入願います。又、 Intelligent Disaster Recovery オプションも添付されませんので、必要な場合は「 JP1/VERITAS Backup Exec 9.1 Intelligent Disaster Recovery オプション (RT-1V25-K2WT10) 」をご購入願います。

*10 : BrightStor ARCserve Backup r11.1 と BrightStor ARCserve Backup Release 11 は同形名となっています。 BrightStor ARCserve Backup r11.1 と BrightStor ARCserve Backup Release 11 との混在は不可となりますのでご注意ください。日立版の BrightStor ARCserve Backup for Windows パッケージは特別版となっています。

通常の流通版では r11.1 の CD-ROM 1 枚ですが、日立版では r11.1 の CD-ROM 1 枚と Release11 の CD-ROM1 枚の計 2 枚が入っています。既に Release11 環境を構築されている場合、r11.1 へのアップグレードが困難な場合は、r11.1 に同梱しております Release11 にて環境の構築を行なって下さい。

バックアップデバイス標準添付媒体

各バックアップデバイスに標準添付される媒体を以下に示します。

品名	形名	添付媒体
DAT(DDS-4)	GS-SUD74022 GS-SUD74013 Gx-UD7402	クリーニングテープ (HS-4/CL) × 1 本
DAT(DAT72)	GS-SUD77222 GS-SUD77213 Gx-UD7722	クリーニングテープ (HS-4/CL) × 1 本
DAT チェンジャー-(DDS-4) (6 連装)	Gx-UD7406	DDS マガジン (6 巻収納) (C1571A) × 1 個 クリーニングテープ (HS-4/CL) × 1 本
DAT チェンジャー-(DAT72) (6 連装)	Gx-UD7726	DDS マガジン (6 巻収納) (C1571A) × 1 個 クリーニングテープ (HS-4/CL) × 1 本
LTO	Gx-UU7101 Gx-SUU7102 Gx-SUU7200	ユニバーサルクリーニングカートリッジ (C7978A) × 1 本
LTO チェンジャー-(10 連装)	GH-FU7110 GH-RU7110 GH-FU7210 GH-RU7210	LTO テープ 7 巻収納マガジン (432664) × 1 個 LTO Ultrium ユニバーサルクリーニングカートリッジ (LTOU1/UCL D) × 1 本 LTO テープ 7 巻収納マガジン (432664) × 1 個 LTO Ultrium ユニバーサルクリーニングカートリッジ (LTOU1/UCL D) × 1 本
DVD-RAM	Gx-UV7070A	なし (別途、DVD-RAM メディアの購入が必要です)
AIT(AIT-1)	GS-SUS73502 GS-US7351	クリーニングテープ (SDX1-CL) × 1 本
AIT(AIT-2)	Gx-US7500 Gx-US7500A	クリーニングテープ (SDX1-CL) × 1 本

バックアップデバイス取り扱い注意事項

システム装置のフロントドアやラックキャビネットのフロントドアが閉じている状態で、カートリッジをオートイ杰クトまたはリモートイ杰クトしないでください。また、カートリッジがカートリッジ挿入口に排出されたままの状態でシステムのフロントドアやラックキャビネットのフロントドアを閉めないでください。カートリッジがフロントドアと干渉して、障害となったり、故障の原因となるおそれがあります。

7.4 無停電電源装置(UPS)情報

仕様一覧


形名	GH-SBU7050	GH-SBU7070	GH-SBU7150
筐体タイプ	キャビネットタイプ		
メーク型式 (APC社製 Smart-UPS)	SU500J	SU700J	SUA1500J
最大容量(VA/W)	500VA/320W	700VA/450W	1200VA/980W (*3)
運転方式	ラインインタラクティブ方式 常時商用給電		
サイズ(H×W×D)(mm)	158x137x358	158x137x358	216x170x439
定格入力電圧	100VAC		
定格入力電流(機器定格)	6A	9A	12A
入力電圧範囲	90 ~ 110VAC 推奨入力電圧範囲(93 ~ 107VAC)		
商用電圧低下上昇 自動修正電圧レベル	100 V AC +10, -10% (標準値)		
出力電圧	90 ~ 110VAC		
定格入力周波数	50/60Hz(自動切替)		
周波数限度	47 ~ 63Hz		
出力電圧(バッテリ動作)	100VAC ± 5%	100VAC+6%, -10%	
周波数(バッテリ動作)	50/60Hz ± 5% (*4)	50/60Hz ± 0.1% (*4)	
波形(バッテリ動作)	正弦波出力(歪み率) 抵抗負荷 5%以下 ただしローバッテリリシャットダウン時は 15%以下		
充電時間	2 ~ 5 時間		3 ~ 6 時間
入力ケーブル長	1.8m ± 0.1m		
入力プラグタイプ	NEMA 5-15P (接地型 2極差込) (*2)		
出力コンセントタイプ	NEMA 5-15R (接地型 2極差込) (*2)		
出力コンセント数	4(15A 125V)	4(15A 125V)	8(15A 125V)
切替時間(通常/最大)	3ms/6ms		10ms 以下
バッテリ (*1)	12V, 5AH(2個)	12V, 7AH(2個)	12V, 17AH(2個)
バッテリメーク型式	RBC20J	RBC5J	RBC7L
バックアップ時間(最大負荷)	5 分		
騒音(1m 以内 Max)	55dBA	55dBA	45dBA
質量	約 12 k g	約 15 k g	約 25 k g
漏洩電流(1k 接続時)	3.5mA 以下(単体)		
突入電流	150A 以下		
通信	D - Sub の 9Pin メス		
アクセサリスロット数	無し		1
UPS拡張ポート搭載	不可		可

形名	GH-SBU7215	GH-SBU7131
筐体タイプ	ラックマウントタイプ	
メーカー型式 (APC 社製 Smart-UPS)	SUA1500RMJ2U	SU3000RMJ3U
最大容量(VA/W)	1200VA/980W (*3)	2250VA/2250W (*5)
運転方式	ラインインタラクティブ方式 常時商用給電	
サイズ(H×W×D)(mm)	87x483x464 (取手含む)	132x483x635
定格入力電圧	100VAC	
定格入力電流(機器定格)	12A	24A
入力電圧範囲	90 ~ 110VAC 推奨入力電圧範囲(93 ~ 107VAC)	
商用電圧低下上昇 自動修正電圧レベル	100 V AC +10, -10% (標準値)	
出力電圧	90 ~ 110VAC	
定格入力周波数	50/60Hz(自動切替)	
周波数限度	47 ~ 63Hz	
出力電圧(バッテリ動作)	100VAC+6%, -10%	100VAC ± 5%
周波数(バッテリ動作)	50/60Hz ± 0.1% (*4)	50/60Hz ± 5% (*4)
波形(バッテリ動作)	正弦波出力(歪み率) 抵抗負荷 5%以下 ただしローバッテリリシャットダウン時は 15%以下	
充電時間	3 ~ 6 時間	2 ~ 5 時間
入力ケーブル長	1.8m ± 0.1m	2.4m ± 0.1m
入力プラグタイプ	NEMA 5-15P (*2) (接地型 2 極差込)	NEMA L5-30P (*2) (接地型 2 極差込)
出力コンセントタイプ	NEMA 5-15R (*2)(接地型 2 極差込)	
出力コンセント数	6(15A 125V)	8(15A 125V)
切替時間(通常/最大)	10ms 以下	3ms/6ms
バッテリ (*1)	12V, 9AH(4 個)	12V, 7AH(8 個)
バッテリメーカー型式	RBC-24J	RBC-12
バックアップ時間(最大負荷)	5 分	4 分
騒音(1m 以内 Max)	45dBA	55dBA
質量	約 28 k g	約 52 k g
漏洩電流(1k 接続時)	3.5mA 以下(単体)	
突入電流	150A 以下	
通信	D - Sub の 9Pin メス	
アクセサリスロット数	1	
UPS 拡張ポート搭載	可	

*1 : バッテリ寿命は約 2 年です。

保証期間は出荷後 1 年です。(保証期間以降のバッテリ費用は顧客負担となります。)

*2 : 電源プラグ及びコンセント形状は以下のとおりです。



*3 : AC 標準プラグ [15A 定格] 使用時の最大容量です。(入力プラグ 定格 [15A 20A] 変更は未サポートです。)

*4 : 電圧低下による外部電源周波数に同期の場合を除く。

*5 : AC 標準プラグ [30A 定格] 使用時の最大容量です。(AC 入力を端子盤から直接接続する構成は未サポートです。)

無停電電源装置(UPS) バッテリ標準動作実行時間対負荷

UPS の各負荷容量に対する UPS のバッテリ標準動作時間は下記のとおりです。

システムの最大消費電力と必要なバックアップ時間に応じて UPS を選択してください。

なお、下記の時間は環境温度 25 ℃、バッテリが新品な状態での数値です。環境温度等の環境によりバックアップ時間は変化しますのでご注意ください。

筐体タイプ		キャビネットタイプ			ラックマウントタイプ	
形名		GH-SBU7050	GH-SBU7070	GH-SBU7150	GH-SBU7215	GH-SBU7131
容量(VA)	500	500	700	1200	1200	2250
容量(W)	320	320	450	980	980	2250
VA	W	バックアップ時間標準値(分)				
50	30	110	140	192	192	272
75	45	85	113	152	152	236
100	60	60	85	125	125	207
150	95	36	55	90	90	165
200	125	22	38	69	69	135
250	155	16	26	54	54	113
300	185	13	20	44	44	96
350	215	9	17	36	36	84
400	250	7	14	30	30	74
450	280	6	11	25	25	65
500	320	5	9	22	22	58
550	350	-	8	19	19	52
600	385	-	6	16	16	47
700	450	-	5	13	13	38
800	515	-	-	11	11	33
900	580	-	-	9	9	29
1000	670	-	-	8	8	26
1200	830	-	-	6	6	20
1400	950	-	-	-	-	16
1500	980	-	-	5	5	-
1600	1170	-	-	-	-	13
2000	1460	-	-	-	-	9
2200	1600	-	-	-	-	8
2500	1850	-	-	-	-	6
3000	2250	-	-	-	-	4

*1 : AC 標準プログラム使用時の最大容量です。

無停電電源装置(UPS) 容量の算出方法

UPS の容量計算は、接続される負荷機器の最大消費電力量 (W) の合算にて行ってください。なお、負荷機器の電力が 'W' ではなく、'VA' で表示されている場合は、VA値をそのまま 'W' に置き換えて合算してください。また、合算した電力量に 1.1 倍してください。

HA8000 シリーズにおける各システム装置およびオプション品の電力量は、<最大消費電力一覧表>をご参照ください。

<HA8000 シリーズにおける電力量の算出方法>

$$\begin{array}{l}
 \text{例) システム装置 (HA8000/270 AA) : 917 (W)} \\
 \text{ディスプレイ装置 (PC-DC5203A) : 75 (W) 未満} \\
 \hline
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 917 (W) \\
 + 75 (W) \\
 \hline
 992 (W)
 \end{array}$$

↓

余裕度 1.1 = 1091 (W)

上記で算出した値を上回る容量の (W値) の UPS を選定してください。

<最大消費電力一覧表>

システム装置の最大消費電力

品名	機種	最大消費電力(W)	電源ケーブル本数
システム装置	HA8000/20W AA	231	1
	HA8000/20W BA	229	1
	HA8000/20W GA	250	1
	HA8000/20W EA	233	1
	HA8000/20W FA	235	1
	HA8000/20W HA	250	1
	HA8000/30W AA	230	1
	HA8000/30W BA	230	1
	HA8000/70W KA	359	1
	HA8000/70W MA	292	1
	HA8000/70W PA	510	1 *1
	HA8000/70W TA	425	1
	HA8000/70W SA	512	1 *1

品名	機種	最大消費電力(W)	電源ケーブル本数
システム装置	HA8000/110W DA	241	1
	HA8000/110W EA	241	1
	HA8000/110W GA	434	1
	HA8000/110W HA	427	1
	HA8000/130W AA	481	1 *1
	HA8000/130W BA	481	1 *1
	HA8000/270 GA	770	1 *1
	HA8000/270 HA	770	1 *1
	HA8000/270 AA	917	1 *1
	HA8000/270 BA	917	1 *1

*1 : オプションの冗長用電源ユニット搭載時は、+ 1となります。

オプション品の最大消費電力

品名	概略仕様	形名	最大消費電力(W)
ディスプレイ装置	15型	PC-DC5203/PC-DC5203A	75
	17型	PC-DCT104	75
	22型	PC-DC3623	135
液晶ディスプレイ装置	15型	PC-DT3157	21
		PC-DT3158	27
	17型	PC-DT3171	33
LTOチェンジャー	LTO,10連装(100GB)	GH-FU7110/GH-RU7110	130
	LTO,10連装(200GB)	GH-FU7210/GH-RU7210	130
コンパクトディスクアレイ装置 CR80(CR804)	HDD 最大 15 台搭載	GH0CR804-x1xxxxx	370
		GH0CR804-xAxxxxx	390
SVPボードセット	-	Gx-SCM7700x	4
		GS-SCM7710x	4
バックアップキャビネットセット	-	GS0BS201-xxxxxxx	55
リムーバブルデバイスユニットセット	-	GH0RR163-xxxxxxx	55
ディスクユニットセット	U320 SCSI HDD モデル	GH0RA163-xxxxxxx	180
システムアラートユニット	-	GH-RT7100	16
コンソール切替ユニット	-	GH-AT7043/GH-AT7083	3
コンソール切替ユニットセット	-	GH-SAT7043/GH-SAT7083	3
ディスプレイ/キーボードユニット	-	GH-RLK7200	21
		GH-RLK7210	24
		GH-RLK7201	24
		GH-RLK7211	27
ディスプレイ/キーボードユニットセット	-	GH-SRLK7200	24
		GH-SRLK7210	27
スイッティングHUB	8ポート(10Mbps/100Mbps)	GH-BH75001	8
	16ポート(10Mbps/100Mbps)	GH-BH75161	12
	24ポート(10Mbps/100Mbps)	GH-BH7524	50
	24ポート(10Mbps/100Mbps) + 2ポート(1Gbps)	GH-BH7626T	50

<UPS容量一覧表>

形名	概略仕様	適用機種	容量(W)
GH-SBU7050	500VA, キャビネットタイプ	HA8000/20W, 30W	320
GH-SBU7070	700VA, キャビネットタイプ	HA8000/20W, 30W, 70W *1	450
GH-SBU7150	1200VA, キャビネットタイプ	HA8000/20W, 30W, 70W, 130W	980
GH-SBU7215	1200VA, ラックマウントタイプ	HA8000/30W, 70W, 110W, 130W, 270 *2	980
GH-SBU7131	2250VA, ラックマウントタイプ	HA8000/30W, 70W, 110W, 130W, 270	2250

*1 : 70KA, MA モデルのみポート

*2 : 270GA モデルのみポート

無停電電源装置(UPS)制御ソフトウェア

UPS とシステム装置を接続した場合、UPS を制御するためのソフトウェアが必要となります。このソフトウェアには以下のものがあります。

OS 標準の UPS 制御サービス
各 UPS 専用の制御ソフトウェア

どちらも使用しても UPS の制御が可能ですが、OS 標準のサービスに比べ、UPS 専用のソフトウェアの方が多くの機能が用意されています。

OS 標準サービスおよび HA8000 シリーズでサポートしている APC 社製 UPS の専用ソフトウェアである PowerChute の機能概要を以下に示します。

ソフトウェア	OS シャットダウントラブル	シャットダウントラブル	スケジュール機能(*1)	UPS モニタリング機能(*2)
Windows 2000 標準サービス			×	×
Windows Server 2003 標準サービス			×	×
UPS 専用ソフトウェア [PowerChute plus] (*3)			(年間設定)	
UPS 専用ソフトウェア [PowerChute Business Edition]			(年間設定)	

*1 : スケジュール機能とは、システム装置の起動 / 停止を UPS にて制御する機能です。

*2 : モニタリング機能とは UPS が持っている入出力電圧、出力周波数、出力電流等をモニタ上に表示する機能です。

*3 : HA8000 シリーズでは、Windows NT Server 4.0 および Windows 2000 対応版のみサポートです。

<PowerChute の機能概要 >

電源障害管理機能

自動およびスケジュールシステムシャットダウンとリブート

障害時の自動シャットダウン / リブートだけでなくスケジュール設定によってシステムを使用して
いない時間 (夜間や週末) にシステムを自動的にシャットダウンし、就業前や週の初めにシステム装置
をリブートすることができます。

システム管理者への電源障害の警告

自動的に送られる管理者への PowerChute からのメッセージを受け、管理者が Power Event Log を
検討、解析することで、シャットダウンの必要があるかどうかなど、的確な対応をリモートの UPS に対して
行う事ができます。これにより、不必要的シャットダウンによる生産性の低下を防止できます。

UPS イベントログ

UPS ステータスの変化、重大な電源障害、環境異常などは、標準のサーバエラーログと UPS の UPS
イベントログの両方に時刻と内容を記録します。

電源管理機能

電源および UPS ステータスのリアルタイムグラフィック画面表示

わかりやすい管理画面は、迅速な状況確認、問題検出、診断が可能です。

UPS 管理機能

UPS 自己診断テストのスケジュール管理

スケジュール管理による UPS の自己診断テストにより、バッテリ交換や UPS 保守が必要な場合、自動的に
管理者に対して情報を伝達できます。

APC 社製 PowerChute の詳細につきましては、APC 社の下記ホームページをご参照ください。

APC 社ホームページ : <http://www.apc.co.jp/products/software/pcp.html>

<UPS 管理ソフトの Windows Server 2003 対応について>

UPS 管理ソフトの PowerChute plus は、Windows Server 2003 に対応しておりません。

Windows Server 2003 に対応する UPS 管理ソフトは、PowerChute Business Edition となります。

PowerChute と OS 標準 UPS サービスの機能上の相違点は、以下となります。

項目	PowerChute plus	PowerChute Business Edition	Windows Server 2003 標準 UPS サービス
UPS 単体接続の接続ケーブル	管理ソフト添付のケーブルを使用 (GH-LU7200 と同一品)		GH-LU7200
複数サーバ接続	GH-BUA700(2Port), GH-BUA780(8Port) 接続ケーブルは、管理ソフト添付のケーブル及び GH-LU7100 を使用		未サポート
商用電源障害時のサーバシャットダウン			
商用電源復旧時のUPS出力	復旧する		
停電時の通知	通知可 (複数のサーバへの通知可)		(UPS に接続されたサーバのみ)
停電時ユーザプログラムの起動	可		
UPS 入出力電圧表示	可 (GUI で表示)		不可
スケジュール運転	可		不可
UPS セルフテストの実行	可 (サーバから実行可)		不可 (UPS 単体のボタン押下で可)
UPS の状態監視	複数の UPS をまとめて監視できる。	Web から複数の UPS を監視できる。	UPS に接続されているサーバのみで監視できる。

Windows Server 2003 環境での PowerChute Business Edition 使用時の注意事項

Windows Server 2003 環境で PowerChute Business Edition を御使用になる場合、システム装置の BIOS (電源管理) 設定を “通電時に必ず起動する” に変更する必要があります。

本設定をしない場合は、以下の動作となりますので御注意願います。

- (1) 電源障害発生時にシステム装置のシャットダウンは可能ですが、電源復旧時システム装置を自動的に起動させることができません。
- (2) PowerChute Business Edition による、スケジュール動作ができません。
(定刻にシステム装置をシャットダウンすることは可能ですが、起動させることができません。)

各システム装置の BIOS 設定値につきましては、システム装置に添付のマニュアル(リファレンスガイド)を御参照願います。

7.5 LANボード高信頼性機能サポート情報

概要

LAN トライフィックの増加に対処するため、広帯域の LAN ボードが必要とされるようになり、10/100Mbps の LAN ボードに加えて 1000Mbps の高速 LAN ボード (Gigabit LAN ボード) もオプションサポートしております。

又、同時にネットワークの信頼性も重要となり、LAN ボードの二重化技術「フォールト・トレランス」をサポートして信頼性の高いネットワーク構築も可能としております。

HA8000 シリーズ 2001 年 7 月～出荷モデル (x4 モデル) より、LAN ボードのさらなる高信頼化機能として「ロード・バランシング」と「タグ VLAN」をサポート致しました。

: サポート, × : 未サポート

機種	HA8000 x3 モデル以前	HA8000 x4～x7 モデル	HA8000 x8 モデル以降
フォールト・トレランス			
ロード・バランシング	×		
タグ VLAN	×		
スイッチフォールトレランス	×	×	

LAN ボードの「フォールト・トレランス」、「ロード・バランシング」、「タグ VLAN」、「スイッチフォールト・トレランス」機能はハードウェア及びネットワークドライバで実現します。
適用 OS は Windows NT Server 4.0 (Service Pack 5 以上) / Windows 2000 Server 日本語版 / Windows 2000 Advanced Server 日本語版 / Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版 / Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版です。

適用

xA モデルでサポートの 10/100Mbps LAN ボードおよび Gigabit LAN ボードは下記の製品となります。

: 搭載可能, × : 搭載不可

機種	10/100Mbps LAN				Gigabit LAN				備考	
	標準搭載 LAN	GH-CN7240	GS-CN7240	GS-CN7241	GH-CN7620	GS-CN7620	GH-CN7540	GS-CN7540		
HA8000/20W AA, BA, GA HA8000/20W EA, FA, HA	×			×	×		×		×	標準搭載 LAN 数 x1
HA8000/30W AA, BA	×			×	×		×		×	標準搭載 LAN 数 x2
HA8000/70W KA, MA HA8000/70W PA, TA, SA	×			×	×		×		×	標準搭載 LAN 数 x2
HA8000/110W DA, EA HA8000/110W GA, HA	×				×		×			標準搭載 LAN 数 x2
HA8000/130W AA, BA	×			×	×		×		×	標準搭載 LAN 数 x2
HA8000/270 GA, HA HA8000/270 AA, BA			×	×		×		×	×	標準搭載 LAN 数 x2

高信頼化機能の特徴

フォールト・トレランス (2 重化 LAN) Adapter Fault Tolerance (AFT)	
特徴	・ 2 枚の LAN ボードを組合せ、ネットワーク接続に障害が生じた場合、自動的にバックアップアダプタに切り換えて処理を移行することで、ネットワークの冗長、耐障害を実現します。
条件	接続 HUB : スイッチング HUB もしくはダム HUB LAN ボード使用枚数 : 最大 8 枚 (2 枚 × 4 チーム) / 装置 サポート OS : Windows 2000 Server, Windows Server 2003 サポートプロトコル : IP

ロード・バランシング Adaptive Load Balancing (ALB)	
特徴	・ 複数枚 (最大 4 枚) の LAN ボードを組合せ、送信データのトラフィック負荷を各ボードに分散することで、ネットワークの帯域幅の拡張を実現します。 ・ Gigabit LAN ボードでは 1 チーム、最大 2 枚となります。
条件	接続 HUB : スイッチング HUB LAN ボード最大使用枚数 : 最大 8 枚 (4 枚 × 2 チーム) / 装置 サポート OS : Windows 2000 Server, Windows Server 2003 サポートプロトコル : IP

タグ VLAN IEEE802.1q VLAN	
特徴	・ パケット内のタグに指定された ID により、 VLAN グループを識別することで論理的なセグメント分割 (最大 10 グループ / 装置) を実現します。
条件	接続 HUB : スイッチング HUB IEEE802.1q VLAN サポート 設定グループ : 最大 10 グループ (ID:1-4094) / 装置 サポート OS : Windows 2000 Server, Windows Server 2003 サポートプロトコル : IP

スイッチ・フォールト・トレランス Switch Fault Tolerance (SFT)	
特徴	・ 複数枚 (最大 2 枚) の LAN ボードと STP (IEEE802.1d) をサポートする SW HUB 2 台 (現用、待機) とを組合せ、 LAN ボードと HUB の冗長化を図り、ネットワークの高信頼性を実現します。
条件	接続 HUB : スイッチング HUB LAN ボード使用枚数 : 最大 2 枚 / 装置 サポート OS : Windows 2000 Server, Windows Server 2003 サポートプロトコル : IP, STP(HUB)

Windows 2000 Server : Windows 2000 Server 日本語版/Windows 2000 Advanced Server 日本語版

Windwos Server 2003 : Windows Server 2003, Enterprise Edition 日本語版/

Windows Server 2003, Standard Edition 日本語版

(注意事項)


Windows Server 2003 及び Windows 2000 Server 環境において、 LAN ボードのフォールト・トレランス機能使用時、「 System Manager – Advanced Agent Version5.0(05-21 以降) 」では、 LAN のアラート発生時、 System Manager への連携は未サポートです。

フォールト・トレランス（2重化LAN）

ネットワークの信頼性と稼働率を維持するために、システム装置からネットワークへの接続もシステム装置同様に信頼性の高いものにする必要があります。しかしながら、実際のネットワーク環境では、ケーブルの損傷や緩み、HUBポートの故障、LANボードの故障などが原因で障害の発生につながることがあります。このような問題に対処する機能としてフォールト・トレランス（2重化LAN）機能をサポートしております。

フォールト・トレランス（2重化LAN）機能では、システム装置とネットワーク間で確立されるリンクにLANボード、ケーブル、HUBポートの冗長性、耐障害性を付加します。2枚のLANボードを、通常接続用（プライマリボード）とバックアップ用（セカンダリボード）として1つのチームを組み協調動作させます。

運用中は、プライマリボードのリンクを用いて通信し、LANドライバがネットワーク接続状況を常に監視します。この状態でプライマリボードのネットワークケーブルが外れるなどの障害が発生した場合、フォールト・トレランス機能により全トラフィック（MACアドレスとIPアドレスを含む）はセカンダリボードのリンクに引き継がれます。またネットワーク処理を中断することなくリンクを切り替えるため、ユーザはリンクの交代を意識することなくシステム装置が運用できます。




10/100M LANボード、Gigabit LANボードもしくはGigabit LANボードと10/100M LANボードの組合せで構成できます。また装置標準搭載10/100M LAN（オンボードLAN）は10/100M LANボードと同じ扱いとなります。

ロード・バランシング

ネットワークの高い処理能力を維持するため、システム装置の高速化と同様にデータ転送帯域幅の拡張も必要となります。通常システム装置のネットワークデータの転送帯域幅がボトルネックとなるときは、10Mbpsから100Mbps、100Mbpsから1Gbpsへと通信速度を上げたり、ネットワークをセグメント分割することでトラフィック量を緩和する手法を用います。しかしながら、ネットワークのセグメント分割では、ネットワークの再マッピングが必要となることやHUBなど追加のハードウェアが必要となります。さらに、トラフィック量のバランスをとることは非常に困難な作業となります。このような問題に対処する機能として、ロード・バランシング（ロードバランス）機能をサポートしております。

ロード・バランシング機能では、複数のLANボードで1つのチームを組み（単一のIPアドレスを割り当てる）ネットワークデータの転送帯域幅を確保します。また、フォールト・トレンジス機能も装備しており冗長性が確保できます。

運用中は、LANドライバが複数枚（同一チーム内）のLANボードを管理し、送信データのトラフィック量を定期的に分析し、トラフィック負荷を各ボードに分散します。これは主線（プライマリボード）となる1枚のLANボードで送受信処理を行い、同時に残りのLANボード（最大3枚）で分散された送信データの送信処理を行うことで実現します。また、主線（プライマリボード）に障害が発生した場合は、残りのLANボードに処理が引き継がれます。




10/100M LANボード（最大4枚）、もしくはGigabit LANボード（最大2枚）で構成できます。Gigabit LANボードと10/100M LANボードを同一チームとして構成することはできません。装置標準搭載10/100M LAN（オンボードLAN）は10/100M LANボードと同じ扱いとなります。

タグV LAN

ネットワークでは処理能力および信頼性、稼働率の向上とともに、機密性も重要なとなります。ネットワークの機密性を維持する手法として、論理的なセグメント分割を可能とするV LAN（仮想LAN）をサポートしております。

V LANでは、物理的に1つのネットワークで結ばれた各グループを、論理的に通信可能なグループに分割することができます。これは、パケットの届く範囲を意図的に制限することであり、グループ内ののみの通信を可能とし、グループ間ではブロードキャストパケットを含めた全ての通信を抑制することとなります。

IEEE802.1qタグV LANは、パケット内のタグに指定された番号によりV LANグループを識別する機能です。従来、スイッチングHUBで使用されているこの機能をLANボードまで範囲を拡張することで、より機密なネットワークシステムの構築が可能となります。




V LANの設定は装置当たり最大10グループ（ID:1-4094）、使用できるプロトコルはTCP/IPのみとなります。

スイッチ・フォールト・トレランス

ネットワークの信頼性と稼働率を維持するために、フォールト・トレランス（2重化LAN）機能に加え、スイッチ・フォールト・トレランス（2重化HUB）機能をサポートしております。

スイッチ・フォールト・トレランス（2重化HUB）機能では、システム装置とネットワーク間で確立されるリンクにLANボード、ケーブル、HUBの冗長性、耐障害性を付加します。LANボード-HUB間を1組とし、通常接続用（プライマリHUB）とバックアップ用（セカンダリHUB）として協調動作させます。

運用中は、プライマリHUBのリンクを用いて通信し、システム装置のLANドライバがネットワーク接続状況を常に監視します。この状態でプライマリHUBのネットワークケーブルが外れるなどの障害が発生した場合、スイッチ・フォールト・トレランス機能により全トラフィック（MACアドレスとIPアドレスを含む）は、セカンダリHUBのリンクに引き継がれます。



10/100M LAN ボード、Gigabit LAN ボードおよびGigabit LAN ボードと 10/100M LAN ボードの組合せで構成できます。異なる速度の LAN ボードとの組み合わせも可能です。また装置標準搭載の 10/100M LAN コントローラ（オンボード LAN）は 10/100M LAN ボードと同じ扱いに、装置標準搭載の Gigabit LAN コントローラは Gigabit LAN ボードと同じ扱いになります。


制限

通常接続用 LAN ボード - HUB 間でのリンクダウンを伴わない接続障害が発生した場合、バックアップ接続用 LAN ボード - HUB 間への切り替えは起きません。

又、通常接続用 HUB とバックアップ用 HUB には、直接クライアントマシンは接続しないでください。
(サーバ接続のみ)

構成例

10/100M LAN ボードと Gigabit LAN ボードとの構成で、ロード・バランシング機能およびフォールト・トレランス機能を使用する構成例を示します。



100M LAN : 10/100M LAN ボード Gx-CN7240 および標準搭載 10/100M LAN(オプート LAN)

Gigabit LAN : Gigabit LAN ボード Gx-CN7540 および Gx-CN7620

データ転送性能比

構成	送信 *1	受信 *2	信頼性
構成 1	1 . 0	1 . 0	冗長機能なし
構成 2	1 . 0 (1 . 0)	1 . 0 (1 . 0)	冗長機能あり
構成 3	3 . 0 (2 . 5)	1 . 0 (1 . 0)	冗長機能あり
構成 4	4 . 0	4 . 0	冗長機能なし
構成 5	4 . 0 (1 . 0)	4 . 0 (1 . 0)	冗長機能あり
構成 6	4 . 0 (4 . 0)	4 . 0 (4 . 0)	冗長機能あり

*1 : 構成 1 の転送能力(送信)を 1 . 0 として比較

*2 : 構成 1 の転送能力(受信)を 1 . 0 として比較

() : フォールト・トレランス機能でバックアップに切り換わった場合

性能


10/100M LAN ボード複数枚（最大4枚）でロード・バランシング構成を組んだ場合、およびGigabit LAN ボード（1枚）の性能データを示します。ロード・バランシング機能は、特にデータ転送の送信比率が高いシステム装置で有効な機能です。送信、受信ともにデータ量が多いシステム装置では、Gigabit LAN ボードの搭載をお奨めします。

なお、本性能データはネットワーク性能を測定するための専用ツールを使用しています。実運用でのシステム装置の性能はCPU、メモリ、ディスクなどハード構成やアプリケーションなど使用環境により異なります。システム設計の目安としてください。

測定条件

システム装置	HA8000/270 B4
OS	Windows 2000 Server
プロトコル	TCP/IP

データ転送性能



その他

ロード・バランシング機能、タグV LAN機能は、HA8000 シリーズ 2001年7月～出荷モデル(x4 モデル)以降でサポート致します。x3 モデル以前のシステム装置ではフォールト・トレランス機能のみのサポートとなります。

LAN ドライバは、「HA8000 System Installer」Ver.03-00 以降もしくは「LAN Driver kit」Ver.01-00 以降に格納されている LAN ドライバをご使用ください。また、LAN ボード拡張機能に関する設定手順書は下記 URL からダウンロードできます。

http://www.hitachi.co.jp/Prod/comp/OSD/pc/ha8000/drv/drv_0.htm

7.6 冗長電源情報

概要

冗長電源とは、オプションの電源ユニットの増設により冗長化を行うと、電源ユニットの故障や電源ケーブル障害（コンセント抜け含む、ただし機種による）などにより1台の電源ユニットが使用出来なくなった場合でもシステム装置の継続運用が可能となるしくみです。

HA8000 シリーズの冗長電源対応

機種	冗長化電源対応	冗長電源構成	電源ケーブル数
HA8000/20W	未対応	-	標準:1
HA8000/30W	未対応	-	標準:1
HA8000/70W	70PA, SA モデルのみ対応	1+1	標準:1, 冗長時:1
HA8000/110W	未対応	-	標準:1
HA8000/130W	対応	1+1	標準:1, 冗長時:2
HA8000/270	対応	2+1	標準:1, 冗長時:2
CR80(CR804)	対応	1+1	標準:1, 冗長時:2
ディスクユニット	対応	1+1	標準:1, 冗長時:1

注1：ハード・ディスクユニット未搭載時は1、搭載時は2です。


HA8000 シリーズの冗長電源の詳細機能

HA8000 シリーズの冗長電源は機種により冗長機能が異なります。詳細は下記のとおりです。


機種	継続運用可能な障害 (冗長電源構成時)	障害電源の活栓挿抜
HA8000/70W (70PA, SA)	電源ユニット(1台)障害 電源ケーブル(1本)障害	可能
HA8000/130W	電源ユニット(1台)障害 電源ケーブル(1本)障害	可能
HA8000/270	電源ユニット(1台)障害 電源ケーブル(1本)障害	可能
CR80(CR804)	電源ユニット(1台)障害 電源ケーブル(1本)障害	可能
ディスクユニット	電源ユニット(1台)障害	可能

各機種毎の冗長電源の概略は下記のとおりです。


HA8000/70W PA, SA




CR80(CR804)



HA8000/130W



ディスクユニット



HA8000/270

