

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

3. ハードウェア構成図 ラックキャビネット編

3. 1 ラックキャビネット

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8

(1) ラックキャビネットの種類

HA8000ラックキャビネットは、HA8000専用ラック（38U：GH-RK7382, 16U：GH-RK7162）
及びHA8000／HA8500共通ラック（38U：GH-RK7385, 16U：GH-RK7165）をサポート致します。
HA8000専用ラックとHA8000／HA8500共通ラックの選択は下記にてお願いします。

①既設HA8000専用ラック（38U：GH-RK7382, 16U：GH-RK7162）があり連結を行う場合

⇒HA8000専用ラック（38U：GH-RK7382, 16U：GH-RK7162）を選択

②新規購入（①以外の場合）

⇒HA8000／HA8500共通ラック（38U：GH-RK7385, 16U：GH-RK7165）を選択

**[HA8000／HA8500共通ラックは、HA8000専用ラックより
奥行き寸法が大きくなっていますので、設置場所（スペース）には御注意願います。]**

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

■ ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック) の仕様

ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック) の仕様およびラックキャビネット (HA8000専用ラック) との比較は下記のとおりです。

●ラックキャビネット38U

品名	ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	ラックキャビネット (HA8000専用ラック)
型式	GH-RK7385	GH-RK7382
寸法mm (幅×奥行×高さ)	600×1050×1895(38U)	600×850×1895(38U)
ラックキャビネット質量 *1	159.0kg	132.5kg
ラックキャビネット最大搭載質量	1000.0kg	617.5kg
ラックキャビネット最大総質量	1159.0kg	750.0kg
フロントドアデザイン	ハッチング穴	GH-RD7382:エッジウェーブタイプ° GH-RD7381:アクリル窓付きタイプ°
通気孔	前面, 後面, 上面	
鍵の有無	フロントドアのみ 注: フロントドアはオプションです。	
キャスタの有無	あり (1台あたり4個)	あり (1台あたり4個)
固定脚の有無	あり (1台あたり4個)	あり (1台あたり4個)
仕様	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル° リアドア標準実装, スタビライザ°添付	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル° リアドア標準実装, スタビライザ°添付

●ラックキャビネット16U

品名	ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)	ラックキャビネット (HA8000専用ラック)
型式	GH-RK7165	GH-RK7162
寸法mm (幅×奥行×高さ)	600×1050×820(16U)	600×850×820(16U)
ラックキャビネット質量 *1	80.0kg	67.5kg
ラックキャビネット最大搭載質量	300.0kg	172.5kg
ラックキャビネット最大総質量	380.0kg	240.0kg
フロントドアデザイン	ハッチング穴	GH-RD7163:エッジウェーブタイプ° GH-RD7160:アクリル窓付きタイプ°
通気孔	前面, 後面	
鍵の有無	フロントドアのみ 注: フロントドアはオプションです。	
キャスタの有無	あり (1台あたり4個)	あり (1台あたり4個)
固定脚の有無	あり (1台あたり4個)	なし
仕様	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル° スタビライザ°添付	19型ラック 取付け穴ピッチEIA規格準拠ユニバーサル° スタビライザ°添付

*1: フロントドア, リアドア, サイドパネルを含んだ質量です。(スタビライザ除く。)

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編


適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8

■ ラックキャビネット外観図

（１）ラックキャビネット（３８Ｕ，HA８０００／HA８５００共通ラック）



（２）ラックラックキャビネット（１６Ｕ，HA８０００／HA８５００共通ラック）



<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

■ ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック) オプション

ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック) に対応するフロントドア、サイドパネル及びリアドア形名を下記に示します。

(HA8000専用ラックキャビネットのフロントドア、サイドパネル及びリアドア形名は(12)ラックマウントシステム構成図を参照願います。)

	ラックキャビネット38U	ラックキャビネット16U
ラックキャビネット	GH-RK7385	GH-RK7165
フロントドア	GH-RD7385	GH-RD7165
サイドパネル (2枚組)	GH-RS7385	GH-RS7165
リアドア	ラックキャビネットに標準実装	GH-RD7166

また、システムの拡張に応じて同一形式のラックを連結することも可能です。

ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック) 用ラック連結キット形名を下記に示します。

仕様		最大連結台数	形式	備考
ラック連結キット	38/16U	3	GH-RJ7005	GH-RK7385/GH-RK7165用

ラックキャビネットを連結した場合でも取付可能サイドパネルは、1セットのみです。

ラックキャビネット (HA8000専用ラック) (GH-RK7382/GH-RK7162) との連結はできません。

<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

■ ラックキャビネットと塔載システム装置対応表

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

各ラックキャビネットに搭載可能なシステム装置の対応表を以下に示します。

○：標準搭載可能

△：ラックマウントキットなどが別途必要

搭載システム装置	形式	ラックキャビネット (HA8000/HA8500共通ラック)		ラックキャビネット (HA8000専用ラック)	
		38U	16U	38U	16U
		GH-RK7385	GH-RK7165	GH-RK7382	GH-RK7162
HA8000/380x5	380A5	○	○	○	○
HA8000/30Wx7	30A7,B7,C7	△ (別途、GS-AU7A10が必要です。)		△ (別途、GS-AU7A10が必要です。)	
HA8000/70Wx7	70K7,L7,M7,N7 70C7,D7,G7 70P7,R7	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)
HA8000/110Wx7	110D7,A7,B7 110G7,H7	○	○	○	○
HA8000/130Wx7	130A7	○	○	○	○
HA8000/270x7	270G7,A7	○	○	○	○
HA8000/30Wx8	30A8,B8,C8	△ (別途、GS-AU7A10が必要です。)		△ (別途、GS-AU7A10が必要です。)	
HA8000/70Wx8	70K8,L8,M8 70P8,R8	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)	○ (*1)
HA8000/110Wx8	110D8 110G8,H8	○	○	○	○
HA8000/130Wx8	130A8	○	○	○	○
HA8000/270x8	270G8,A8	○	○	○	○

*1：キャビネットタイプの場合は、別途下記ラックマウントキットが必要です。

HA8000/70W K7,L7,M7,N7,C7,D7,G7,K8,L8,M8：GS-AU7545

HA8000/70W P7,R7,P8,R8：GS-AU7544

(2) システム装置の占有ユニット数、質量及び電源ケーブル本数

モデル名	形式	占有U 数 *4	質量	電源ケーブル本数	対応	
					38U	16U
HA8000/270	270 G8,A8	5U	G8:約50.0kg,最大64.5kg A8:約52.0kg,最大67.0kg	1 (2) *3	○	○
HA8000/130W	130 A8	3U	約27.0kg,最大35.5kg	1 (2) *3	○	○
HA8000/110W	110 D8 110 G8,H8	1U	D8:約11.4kg,最大12.2kg G8,H8:約14.5kg,最大17.0kg	1	○	○
HA8000/70W *1	70 K8,L8,M8 70 P8,R8	5U	K8:約21.4kg,最大26.4kg L8:約18.8kg,最大23.8kg M8:約17.8kg,最大22.8kg P8:約25.0kg,最大35.0kg R8:約26.5kg,最大32.5kg	P8ケーブル以外：1 P8ケーブル：1 (2) *3	○	○
HA8000/30W *2	30 A8,B8,C8	3U	約11.5kg,最大14.0kg	1	○	○

*1:横置き搭載となります。(ラックキャビネットへ搭載するHA8000/70Wを新規手配の場合は、ラックタイプのセットモデルを選択願います。)又、既設のHA8000/70Wキャビネットタイプをラックキャビネットへ搭載する場合は、別途ラックマウントキット及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。

*2:横置き搭載となります。別途ラック搭載トレイ(GS-AU7A10)が必要です。

*3:括弧内はオプションの冗長用電源ユニット搭載時の数量です。

*4:1Uは、約44.5mmです。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

（３）ラックキャビネット関連オプション品の占有ユニット数と主な仕様

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	HA8000/HA8500 共通ラック		HA8000 専用ラック		仕 様
					38U	16U	38U	16U	
ラックサイドパネル(38U) [HA8000/HA8500共通ラック用]	GH-RS7385	—	—	—	○	—	—	—	2枚1組
フロントドア(38U) [HA8000/HA8500共通ラック用]	GH-RD7385	—	—	—	○	—	—	—	ハッチングメタルタイプ [○]
ラックサイドパネル(16U) [HA8000/HA8500共通ラック用]	GH-RS7165	—	—	—	—	○	—	—	2枚1組
フロントドア(16U) [HA8000/HA8500共通ラック用]	GH-RD7165	—	—	—	—	○	—	—	ハッチングメタルタイプ [○]
リアドア(16U) [HA8000/HA8500共通ラック用]	GH-RD7166	—	—	—	—	○	—	—	16Uラックキャビネット用
ラック連結キット(38/16U) [HA8000/HA8500共通ラック用]	GH-RJ7005	—	—	—	○	○	—	—	ラックキャビネットを最大3台まで連結可
ラックサイドパネル(38U) [HA8000専用ラック用]	GH-RS7381	—	—	—	—	—	○	—	2枚1組
フロントドア(38U) [HA8000専用ラック用]	GH-RD7382	—	—	—	—	—	○	—	エッジウェーブタイプ [○]
フロントドア(38U) [HA8000専用ラック用]	GH-RD7381	—	—	—	—	—	○	—	アクリル窓付きタイプ [○]
ラックサイドパネル(16U) [HA8000専用ラック用]	GH-RS7160	—	—	—	—	—	—	○	2枚1組
フロントドア(16U) [HA8000専用ラック用]	GH-RD7163	—	—	—	—	—	—	○	エッジウェーブタイプ [○]
フロントドア(16U) [HA8000専用ラック用]	GH-RD7160	—	—	—	—	—	—	○	アクリル窓付きタイプ [○]
リアドア(16U) [HA8000専用ラック用]	GH-RD7161	—	—	—	—	—	—	○	16Uラックキャビネット用
ラック連結キット(38U) [HA8000専用ラック用]	GH-RJ7001	—	—	—	—	—	○	—	ラックキャビネットを最大3台まで連結可 (エッジウェーブフロントタイプ [○] 用)
ラック連結キット(16U) [HA8000専用ラック用]	GH-RJ7002	—	—	—	—	—	—	○	ラックキャビネットを最大3台まで連結可 (エッジウェーブフロントタイプ [○] 用)
ラック連結キット(38/16U) [HA8000専用ラック用]	GH-RJ7000	—	—	—	—	—	○	○	ラックキャビネットを最大3台まで連結可 (アクリル窓付きフロントタイプ [○] 用)
ラック延長キット(38U) [HA8000専用ラック用]	GH-RJ7138	—	26.5	—	—	—	○	—	ラックキャビネットを後方へ200mm延長する為の 補助金具 ^{*9}
ラック延長キット(16U) [HA8000専用ラック用]	GH-RJ7116	—	12.5	—	—	—	—	○	
ケーブル用アーム [HA8000専用ラック用]	GH-RJ7200	—	3.0	—	—	—	○	○	システム装置をラックキャビネットから引き出す為の ケーブル補助機構(270用) ^{*9}
ブラックパネル(1U)	GH-RP7011	1U	0.2	—	○	○	○	○	ラックキャビネット内の未搭載空きUを塞ぎます
バックアップキャビネットセット	GS0BS201-R1xxxxx	4U	12.3 *7	1	○	○	○	○	バックアップデハイス搭載用キャビネット
バックアップキャビネットセット (2台目増設用)	GS0BS201-R2xxxxx	—	6.9 *7	1	○	○	○	○	バックアップデハイス搭載用キャビネット(2台目増設用)
リムーバブルデバイスユニットセット	GHORR163-R1xxxxx	4U	12.5 *7	1	○	○	○	○	リムーバブルデハイス搭載用ユニット
リムーバブルデバイスユニットセット (2台目増設用)	GHORR163-R2xxxxx	—	7.1 *7	1	○	○	○	○	リムーバブルデハイス搭載用ユニット(2台目増設用)
ディスクユニットセット	GHORA163-R10xxxxx	4U	25.4 *8	1 *4	○	○	○	○	ディスクアレイ増設用
ディスクユニットセット (2台目増設用)	GHORA163-R20xxxxx	—	20.0 *8	1 *4	○	○	○	○	ディスクアレイ増設用(2台目増設用)
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	3U *5	7.0	—	○	○ *14	○	○ *14	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3155A)用 別途液晶ディスプレイ装置手配要 ^{*1}
	GH-RL7500	3U *5	11.5	—	○	○	○	○	液晶ディスプレイ装置(PC-DT3157)用 別途液晶ディスプレイ装置手配要
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	9U	8.0	—	○	—	○	—	ディスプレイ装置(PC-DC5202,PC-DC5203, PC-DC5203A)用,別途ディスプレイ装置手配要
	GH-RC7110	9U	7.4	—	○	○	○	○	ディスプレイ装置(PC-DC5202,PC-DC5203, PC-DC5203A)/液晶ディスプレイ装置(PC-DT3171)用, 別途ディスプレイ装置/液晶ディスプレイ装置手配要
ラック搭載トレイ	GS-AU7A10	2U	7.5	—	○	○	○	○	30システム装置及びその他機器のラック搭載用金具 ^{*13}
システムアラートユニット	GH-RT7100	1U	2.5	1	○	—	○	—	システムエラー通知用アラートユニット 接続ケーブル(GH-LT7110)手配要
コンソール切替ユニットセット	GH-SAT7043	2U	9.0	1 *6	○	○	○	○	1台のディスプレイ/キーボード/マウスを複数のシステム装置で 共有する為の切替ユニットです。キーボード/マウスケーブル, ディスプレイケーブルはシステム装置台数分必要 ^{*2}
	GH-SAT7044	2U	9.0	1 *6	○	○	○	○	
	GH-SAT7083	2U	7.8	1	○	○	○	○	
	GH-SAT7084	2U	7.8	1	○	○	○	○	
コンソール切替ユニット ラックマウントキット	GH-AU7620	—	—	—	○	○	○	○	4ポートコンソール切替ユニット(GH-AT7043/GH-AT7044)を ラックキャビネットに搭載する時に必要。4ポートコンソール切替 ユニットを2台載せることができます。
ディスプレイ/キーボードユニット	GH-RLK7200	1U	12.0	1	○	○	○	○	15型液晶ディスプレイとキーボードとディスプレイデハイス で構成されているユニット。マウスを使用することが 出来ません。 ^{*2}
	GH-RLK7201	1U	13.0	1	○	○	○	○	
	GH-SRLK7200	1U	13.0	2 *6	○	○	○	○	

つづく

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

オプション品名	形 式	占有 U数	質量 (kg)	電源 ケーブル 本数	HA8000/HA8500 共通ラック		HA8000 専用ラック		仕 様
					38U	16U	38U	16U	
ディスプレイ/キーボードユニット	GH-RLK7210	1U	12.3	1					15型液晶ディスプレイとキーボードとポインティングデバイスで構成されているユニット。マウスを使用することが出来ません。 *2
	GH-RLK7211	1U	12.5	1	○	○	○	○	
	GH-SRLK7210	1U	13.2	2 *6					15型液晶ディスプレイとキーボードとポインティングデバイスで構成されているユニット。マウスを使用することが出来ません。 *2
	GH-RLK7220	1U	12.3	1					
	GH-RLK7221	1U	12.5	1	○	○	○	○	
	GH-SRLK7220	1U	13.2	2 *6					
	GH-SRLK72204	1U	13.2	2 *6	○	○	○	○	
レール変換ブラケット	GH-AU7621	—	—	—	—	—	○	○	ディスプレイ/キーボードユニットをHA8000専用ラック（GH-RK7382, GH-RK7162）に搭載するときに必要なキーボード/マウスをラックに収納するためのユニット。キーボード/マウス収納ユニットとシステム装置間（底面間）が10U以上の際には、キーボード/マウス延長ケーブル2本を手配要 *2
キーボード/マウス収納ユニット	GH-RK7001	1U	5.0	—	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7200）が必要で
スイッチングHUB	PC-BH7500	1U	1.1	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
	GH-BH7516	1U	2.6	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
	GH-BH7618	1U	2.6	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
	GH-BH7618T	1U	2.6	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
	GH-BH75001	1U	2.6	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
	GH-BH75161	1U	3.5	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
Fibre Channel HUB	GH-BH7524	1U	3.5	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
	GH-BH7626T	1U	3.5	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
Myrinet HUB	GH-CZ7501	1U	5.0	1	○	○	○	○	HUB収納ユニット（GH-RH7100）が必要で（HUB収納ユニットは1U占有します）
HUB収納ユニット	GH-RH7100	1U	2.0	—	○	○	○	○	スイッチングHUB（GH-BH7516, GH-BH7618, H-BH7618T, GH-BH7524, GH-BH7626T）, Fibre Channel HUB（GH-CZ7501）, Myrinet HUB（GH-BH6160F）搭載用【他にHUB本体が1U占有します】
	GH-RH7200	—	2.0	—	○	○	○	○	スイッチングHUB（PC-BH7500）用
	GH-RH7201	—	1.9	—	○	○	○	○	スイッチングHUB（GH-BH75001, GH-BH75161）用
	GH-BU7214	2U	28.0	1	○	○	○	○	PowerChutePLUSとのセットも有 *12
無停電電源装置[UPS]（1200VA/950W）	GH-BU7215	2U	28.0	1	○	○	○	○	PowerChutePLUSとのセットも有 *12
無停電電源装置[UPS]（1200VA/980W）	GH-BU7131	3U	52.0	1	○	○	○	○	PowerChutePLUSとのセットも有 *11 *12
無停電電源装置[UPS]（2250VA/2250W）	GH-BUA780	1U	1.6	—	○	○	○	○	搭載時はゴム足を取外す *10
UPS拡張ユニット	GH-AG7105	縦：— 横：1U	2.0	1	○	○	○	○	コンセント口数5個（12A以内） *3
DLTチェンジャーユニットセット	GH-SRL7408x GH-SRL7410x	5U 6U	22.8 24.0	1 1	○	○	○	○	2台連結可能
DLTチェンジャー	GH-SRL7408 GH-SRL7410	— —	15.8 21.5	1 1	○	○	○	○	（DLTチェンジャー2台目用：SCSIホスト*, SCSIケーブル*1必要）
LTOチェンジャーユニットセット	GH-SRU7110x	6U	26.5	1	○	○	○	○	2台連結可能
LTOチェンジャー	GH-SRU7110	—	20.5	1	○	○	○	○	（LTOチェンジャー2台目用：SCSIホスト*, SCSIケーブル*1必要）
小型ディスクアレイサブシステム（SANRISE9500Vシリーズ）		3U	44.0	1	○	○	×	×	外付けディスクアレイ装置
コンパクトディスクアレイ装置（CR80[CR802]）	[2.4 外付け装置] 参照	3U	55.0	1 *4	○	○	○	○	外付けディスクアレイ装置
コンパクトディスクアレイ装置（CR80[CR803]）		3U	45.0	1 *4	○	○	○	○	外付けディスクアレイ装置
コンパクトディスクアレイ装置（CR80[CR804]）		3U	45.0	1 *4	○	○	○	○	外付けディスクアレイ装置
LTOライブラリ装置	HT-S4697-RL220F	5U	31.0	1					外付けLTOライブラリ装置 詳細は[2.4 外付け装置]参照下さい
	HT-S4697-RLx40F	11U	73.0	2	○	—	○	—	
	HT-S4697-RLx60F	16U	102.0	3					
	HT-4967-Lx20Rx	4U	31.8	1					
	HT-4967-Lx40Rx	10U	64.5	2	○	○	—	—	
	HT-4967-Lx80Rx	18U	103.6	2					
ラックマウントキット	GH-AU7810	—	—	—	○	—	○	—	外付けLTOライブラリ装置（HT-S4697-RLxx0F）用
ディスプレイ装置	PC-DC5202	—	13.0	1	○	○	○	○	15型カラーマルチタッチ, 640x480～1280x1024ドット, 省電力対応 *12
	PC-DC5203	—	12.0	1	○	○	○	○	15型カラーマルチタッチ, 640x480～1280x1024ドット, 省電力対応 *12
	PC-DC7104	—	16.7	1	—	○	—	○	17型カラーマルチタッチ, 640x480～1280x1024ドット, 省電力対応
	PC-DC3623	—	29.6	1	—	○	—	○	22型カラーマルチタッチ, 640x480～2048x1536ドット, 省電力対応
	PC-DT3155A	—	4.7	1	○	○	○	○	15型スーパースペシャルカラー, 640x480～1024x768ドット, 省電力対応
液晶ディスプレイ装置	PC-DT3156	—	3.0	1	—	○	—	○	15型TFTカラー, 640x480～1024x768ドット, 省電力対応 *15
	PC-DT3157	—	3.4	1	○	○	○	○	15型TFTカラー, 640x480～1024x768ドット, 省電力対応 *15
	PC-DT3170	—	5.2	1	—	○	—	○	17型スーパースペシャルカラー, 640x480～1280x1024ドット, 省電力対応 *15
	PC-DT3171	—	6.5	1	○	○	○	○	17型TFTカラー, 640x480～1280x1024ドット, 省電力対応 *15
		—							

*：次シートの注意事項参照願います。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8

●ラックキャビネット関連オプション品の注意事項

*1: コンセントボックス(GH-AG7105)が必要です。

搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、接続するシステム装置またはコンソールユニットとの底面間が8U以上離れている場合は延長ケーブル(GH-LV7300)が必要です。

尚、搭載する液晶ディスプレイ装置がPC-DT3155Aの時、システム装置またはコンソールユニットとの底面間が23U以上離しでの実装は出来ません。

*2: コンソール切替ユニットセット、キーボード/マウス収納ユニット及びディスプレイ/キーボードユニットのいずれかを選択。どれもキーボードおよびマウス(ディスプレイ/キーボードユニットはポインティングデバイス)付き。

*3: 横置搭載時は1U占有します。縦置搭載時はラックキャビネット背面に縦に実装されますので占有U数は不要です。

*4: オプションの冗長用電源ユニット搭載時は、+1 となります。

*5: 収納時のU数です。LCDを立てた状態で収納する場合は8U必要です。LCDを引き出した状態ではフロントドアは閉められません。

*6: 必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

*7: デバイス未実装時の質量です。搭載可能なデバイスの質量は下記の通りです。

品 名	形 式	質 量
内蔵DAT	Gx-UD7402	0.9kg
内蔵DATチェンジャー	Gx-UD7406	2.0kg
内蔵DLT	Gx-UL7400	2.9kg
内蔵AIT	Gx-US7500	1.2kg
内蔵光磁気ディスク	Gx-SUM5641	0.5kg
内蔵LTO(ハーフハイト)	Gx-UU7101	1.9kg
内蔵LTO	Gx-SUU7102	1.9kg

*8: ハードディスクユニットを最大に搭載したときの質量です。

*9: 270 A8にてPCIホットプラグ対応時必要です。

*10: ラック搭載時は、下記制限があります。


(1) UPS拡張ユニットは、UPSの直上に搭載すること。

(UPSを複数台搭載する場合は、最上部のUPSの直上に搭載すること。)


(2) UPS拡張ユニットとシステム装置の底面の間隔は、14U以内とすること。(下図a)

(3) (1), (2)両方の条件が満たせない場合は、UPS拡張ユニットの底面とUPSの底面の間隔(下図b)は、24U以内でUPS拡張ユニットをUPSより離して実装可。

(但し、UPS拡張ユニットに接続するシステム装置は、UPSより上に実装すること。)



*11: UPS (GH-BU7131) を重ねて搭載する場合は、1Uの間隔を空けてください。(ブランクパネル推奨)



*12: UPSとディスプレイ装置を同一ラックキャビネット内に搭載する場合は、UPSとディスプレイ装置の間を12U以上離して搭載することを推奨します。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

*13:下記制限があります。

- (1) 搭載可能最大質量は、40kg までとなります。
- (2) 搭載可能最大寸法は、420mm (W) x 470mm (D) x 112mm (H) までとなります。
占有U数は最大3Uです。尚、2U以内に収める場合の搭載機器の高さは、75mm (H) 以下となります。
- (3) HA8000/30Wシステム装置を搭載する場合は、3U占有します。
- (4) 搭載機器の側面にファンによる吸排気口がある場合は、側面の板金より100mm離して設置となります。
又、ファンの無い吸排気口がある場合は、側面の板金より30mm離して設置となります。
- (5) 添付の押え金具で固定可能な搭載機器の高さは、61～112mm (H) です。
- (6) ラックキャビネット輸送時は、ラック搭載トレイから搭載機器を取り外して下さい。
(HA8000/30Wシステム装置の搭載出荷は出来ません)



*14:なるべくラックキャビネット上部位置に搭載下さい。(14～16Uの3U推奨)


液晶ディスプレイは、垂直(90度)までしか開きません。

搭載位置が低いため、画面がみづらくなります。

*15:液晶ディスプレイ収納ユニット(GH-RL7200)に搭載することはできません。

(4) ラックキャビネットへの搭載上の留意事項

- ・ディスプレイ収納ユニット(GH-RC7100)には15型ディスプレイ装置のみ設置可能です。
- ・ラックキャビネット内の未搭載空きエリアは必ずブランクパネルで塞いでください。
- ・HA8000/70W,130W,270システム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 保守作業時間が通常より長くなりますので、営業より顧客へ説明し了承を頂く必要があります。
 - 2) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時にリフトが必要となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
- ・HA8000/30W,110Wシステム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部8Uへの搭載には、下記制限がありますのでご注意願います。
 - 1) 最上部8Uへの搭載がある場合、保守時には二人作業となりますので、営業より(電サ)への連絡が必要です。
- ・HA8000/130W,270システム装置及びCR80をラックキャビネットに搭載する場合、ラックキャビネット最下部2Uへの搭載は出来ません。【対象：HA8000専用ラックのみ(GH-RK7382/GH-RK7162)】
- ・HA8000/110Wシステム装置をラックキャビネット38Uに搭載する場合、ラックキャビネット最上部1Uへの搭載は出来ません。【対象：HA8000専用ラック(GH-RK7382),HA8000/HA8500共通ラック(GH-RK7385)】
- ・ラックキャビネットへ搭載するHA8000/70Wを新規手配の場合は、ラックタイプのセットモデルを選択願います。
- ・既設のHA8000/70Wキャビネットタイプシステム装置をラックキャビネットに横置き搭載する場合は、ラックマウントキット及び保守サービス会社作業のユニット現地増設サービス(搬入+セットアップ)が必要です。
- ・HA8000/30Wシステム装置をラックキャビネットに横置き搭載する場合は、必ずラック搭載トレイ(GS-AU7A10)をご使用下さい。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニット(GH-RL7200)とキーボード/マウス収納ユニット(GH-RK7001)を併設時、その間に隙間が1U以上必要です。〔2U以上推奨〕(液晶ディスプレイ装置を引き出したまま使用する場合、マウス操作に支障を来します。)



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種		
70 K8,L8,M8 P8,R8	110 G8,H8	130 A8

・外部筐体連動BOX付きSVPボード搭載のHA8000/70Wx8,110W G8,H8,130W A8システム装置をラックキャビネットへ搭載する場合、外部筐体連動BOXのラックキャビネット搭載には、下記制限がありますのでご注意ください。

- 1台のラックキャビネットへの外部筐体連動BOXの搭載可能台数は、ラックキャビネット（38U）は最大16個、ラックキャビネット（16U）へは最大6個までとなります。これを超える数量の外部筐体連動BOXをラックキャビネットに搭載の場合は、ラック延長キットが必要となります。
- 1台のラックキャビネットへ外部筐体連動BOXと同時にコンセントボックスを縦置きで取付ける場合には、外部筐体連動BOX取付け可能台数は少なくなります。
- 3)ラックキャビネットの片側(右側又は左側)に取付け可能な外部筐体連動BOXの数は下記の計算式により算出します。

●ラックキャビネット（38U）の場合

$(42 - 10 \times \text{コンセントボックス数} - \text{コンセントボックス数}) \div 5$ … 整数値が取付け可能な外部筐体連動BOXの数量

●ラックキャビネット（16U）の場合

$(16 - 10 \times \text{コンセントボックス数} - \text{コンセントボックス数}) \div 5$ … 整数値が取付け可能な外部筐体連動BOXの数量

※上記計算値は、ラックキャビネットの片側への取付けを示しています。又、上記計算値は、コンセントボックスをラックキャビネットの一番上部から無駄なく取付けた場合の値です。

（例1）ラックキャビネット（38U）にコンセントボックスを4個（右側3個／左側1個）取付ける場合

・ラックキャビネット（38U）に取付けられるコンセントボックスは片側最大3個までですが、ラックキャビネットの右側にコンセントボックスを3個取付け、ラックキャビネットの左側に残りの1つを取付ける場合、外部筐体連動BOXの取付け可能な数は、

右側： $(42 - 10 \times 3 - 3) \div 5 = 1.8$ より1個取付け可能

左側： $(42 - 10 \times 1 - 1) \div 5 = 6.2$ より6個取付け可能

となり、合計7個取付けができる事になります。


（例2）ラックキャビネット（38U）にコンセントボックスを4個（右側2個／左側2個）取付ける場合

・ラックキャビネット（38U）の片側に取付けられるコンセントボックスは片側3個までですが、ラックキャビネット右側に2個、左側に2個取付ける場合、外部筐体連動BOXの取付け可能な数は、

右側： $(42 - 10 \times 2 - 2) \div 5 = 4.0$ より4個取付け可能

左側：同じく4個取付け可能

となり、合計8個取付けができる事になります。



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

- ・ディスプレイ/キーボードユニット（GH-RLK7200/GH-RLK7210）をラックキャビネットへ搭載する場合の注意事項は、下記の通りです。
 - 1) ラックキャビネットへの現地搭載作業は、保守作業員による現調作業必須です。
 - 2) ディスプレイ/キーボードユニット（GH-RLK7200/GH-RLK7210）への4ポートコンソール切替ユニット（GH-AT7043）現地搭載作業は、保守作業員による現調作業必須です。
 - 3) ディスプレイ/キーボードユニットのラック搭載位置は、キーボード、ポインティングデバイスの操作性を考慮して、31U以下に搭載することを推奨致します。
 - 4) コンソール無しディスプレイ/キーボードユニット（GH-RLK7200/GH-RLK7210）とシステム装置間の間隔は、ケーブル長（1.8m）制限より20U以内（ディスプレイ/キーボードユニット、システム装置のU数は除く）となるように搭載願います。

（5）コンソール切替ユニット及びディスプレイ/キーボードユニット接続対応

- ・各コンソール切替ユニットがサポートしているシステム装置は、「2）コンソール切替ユニット接続サポートシステム装置」を参照願います。
- ・コンソール切替ユニットとシステム装置を接続するケーブルは、コンソール切替ユニットによって違います。
「3）コンソール切替ユニット関連ケーブル対応表」を参照願います。
- ・コンソール切替ユニットをカスケード接続する場合に制限事項があります。
「4）コンソール切替ユニットカスケード接続時の混在接続対応表」を参照願います。
- ・ディスプレイ/キーボードユニットがサポートしているシステム装置は、「5）ディスプレイ/キーボードユニット接続サポートシステム装置」を参照願います。
- ・システム装置のディスプレイ/キーボード/マウスインタフェースに接続されるユニットの構成案は、
「6）コンソール（CRT/KB/マウス）構成」を参照願います。

1）コンソール（切替）ユニット仕様

品名	コンソール（切替）ユニット		
形名	GH-AT7041 GH-AT7043 GH-AT7044	GH-AT7080 GH-AT7083 GH-AT7084	PC-AT7040B GT-AT7040B
仕様	・1台のコンソールユニットにて4台までのシステム装置接続が可能。 ・2台のコンソールユニットのカスケード接続をサポート、最大7台のシステム装置接続が可能。	・1台のコンソールユニットにて8台までのシステム装置接続が可能。 ・9台のコンソールユニットのカスケード接続をサポート、最大64台のシステム装置接続が可能。	・1台のコンソールユニットにて4台までのシステム装置接続が可能。 ・2台のコンソールユニットの接続をサポート、最大8台のシステム装置接続が可能。
占有U数	1 U	1 U	2 U
サポートOS	・Windows Server 2003,Enterprise Edition ・Windows Server 2003,Standard Edition ・Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 ・Windows 2000 Datacenter Server ・Windows 2000 Advanced Server ・Linux		・Windows NT Server, Enterprise Edition 4.0 ・Windows NT Server 4.0 ・Windows 2000 Advanced Server ・Windows 2000 Server

2）コンソール切替ユニット接続サポートシステム装置

モデル名	PC-AT7040B *1 GT-AT7040B	GH-AT7041 GH-AT7080	GH-AT7043 GH-AT7083	GH-AT7044 GH-AT7084
70x1, 170x1, 270x1, 380x1	○	×	×	×
70x2, 110x2, 170x2, 270x2, 380x2	○	○	○	×
70x3, 110x3, 170x3, 270x3, 380x3	○	○	○	×
70x4, 110x4, 170x4, 270x4, 380x4	○	○	○	×
70x5, 110x5, 170x5, 270x5, 380x5	○	○	○	×
30x3, 30x4, 30x5	×	○	○	×
30x6, 70x6, 110x6, 130x6, 170x6, 270x6	○	○	○	×
30x7, 70x7, 110x7, 130x7, 270x7	○	○	○	×
30x8, 70x8, 110x8, 130x8, 270x8	×	○	○	○

*1:コンソールユニット（PC-AT7040B/GT-AT7040B）は、ラックマウントタイプのみサポートです。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8

3) コンソール(切替)ユニット関連ケーブル対応表

	GH-AT7041	GH-AT7080	GH-AT7043/GH-AT7044	GH-AT7083/GH-AT7084
ディスプレイケーブル	DSP/KB/マウス ケーブルセット GH-SLK7102 *1	DSP/KB/マウス ケーブルセット GH-SLK7112 *2	DSP/KB/マウスケーブル GH-LVK7103 *3	
キーボード/マウスケーブル				

*1: ディスプレイケーブル(GH-LV7102)x1, KB/マウスケーブル(GH-LK7102)x1[GH-AT7041専用]の2本で構成。

*2: ディスプレイケーブル(GH-LV7102)x1, KB/マウスケーブル(GH-LK7112)x1[GH-AT7080専用]の2本で構成。

*3: GH-AT7043/GH-AT7083専用DSP/KB/マウスケーブルの1本。

4) コンソール(切替)ユニットカスケード接続時の混在接続対応表

		マスター側					
		GH-AT7041	GH-AT7080	GH-AT7043	GH-AT7083	GH-AT7044	GH-AT7084
ス レ ー ブ 側	GH-AT7041 (4ポート)	○	× *5	×	× *5	×	×
	GH-AT7080 (8ポート)	×	○	×	○ *3, *4	×	×
	GH-AT7043 (4ポート)	○ *1, *4	×	○	×	×	×
	GH-AT7083 (8ポート)	×	○ *2, *4	×	○	×	×
	GH-AT7044 (4ポート)	×	×	○ *6	×	○	×
	GH-AT7084 (8ポート)	×	×	×	○ *6	×	○

*1: GH-AT7041とGH-AT7043をカスケード接続する場合は、GH-AT7041をマスター側にGH-AT7043をスレーブ側にして使用すること。

このときOSD機能(オンスクリーンディスプレイ選択画面)とEDID機能(モニタのプラグ&プレイ機能)は使用することができません。

*2: GH-AT7080をマスターにしたときは、EDID機能は使用できなくなります。またOSD機能はGH-AT7080の仕様で動作します。

*3: GH-AT7083をマスターにしたときは、GH-AT7080側に接続されたシステム装置に対してはEDID機能を使用することはできません。

但し、OSD機能については、GH-AT7083の仕様で動作します。

*4: カスケード接続時コンソールユニット同士を接続するケーブルは、マスター側のコンソールユニットで使用する機種の専用ケーブルを使用すること。

*5: 4ポート用コンソールユニットと8ポート用コンソールユニットのカスケード接続は、未サポートです。

*6: リセットスイッチによるEDID機能の設定はできません。(OSDによるEDID機能は設定可能)

5) ディスプレイ/キーボードユニット接続サポートシステム装置

モデル名	GH-RLK7200 GH-RLK7201 GH-SRLK7200	GH-RLK7210 GH-RLK7211 GH-SRLK7210	GH-RLK7220 GH-RLK7221 GH-SRLK7220/GH-SRLK72204
70x1, 170x1, 270x1, 380x1	×	×	×
70x2, 110x2, 170x2, 270x2, 380x2	×	×	×
30x3, 70x3, 110x3, 170x3, 270x3, 380x3	×	×	×
30x4, 70x4, 110x4, 170x4, 270x4, 380x4	×	×	×
30x5, 70x5, 110x5, 170x5, 270x5	×	×	×
270A5, 380x5	○	○	○
30x6, 70x6, 110x6, 130x6, 170x6, 270x6	○	○	○
30x7, 70x7, 110x7, 130x7, 270x7	○	○	○
30x8, 70x8, 110x8, 130x8, 270x8	○	○	○

6) コンソール (CRT/KB/マウス) 構成

	構成案1	構成案2	構成案3
コンソールユニットなし構成 (システム装置1台のみ接続)	ディスプレイ収納ユニット + 15型ディスプレイ + KB/マウス収納ユニット	液晶ディスプレイ収納ユニット + 15型液晶ディスプレイ + KB/マウス収納ユニット	ディスプレイ/キーボードユニット *1 (コンソールユニットなし)
コンソールユニットあり構成 (システム装置複数台接続 2~64台)	ディスプレイ収納ユニット + 15型ディスプレイ + コンソールユニットセット	液晶ディスプレイ収納ユニット + 15型液晶ディスプレイ + コンソールユニットセット	ディスプレイ/キーボードユニット *1 (コンソールユニットあり)

*1: ボディタイプが一体となっているため、マウスは使用できません。

詳細は「(12)ラックマウントシステム構成図」を参照願います。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど



＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR 8 0など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞



ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8

（６）ラックキャビネット搭載の考え方

- ・基本的には質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載するようにします。

例えば、最下部から上部へ

[無停電電源装置]→[システム装置]→ $\left\{ \begin{array}{l} \text{ディスクアレイ装置} \\ \text{ディスクユニット} \\ \text{リムーバブルデバイスユニット等} \end{array} \right\}$ →[キーボード/マウス]→[ディスプレイ装置]

の順に設置します。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

(7) 他社製ラックキャビネットへの搭載対応

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

- ・他社製ラックキャビネットへのHA8000シリーズ搭載サポートは下記の通りです。
但し、ラックメーカーにて仕様変更等行われることがありますので、事前に搭載の可否を各ラックメーカーにご確認ください。

項番	搭載装置名 *3	搭載サポートラックキャビネット						その他の メーカーラック キャビネット
		IBM社製 NetBAY22 (9306200) Netfinity (9306900) Netfinity910 (9306910)	Compaq社製 9142 9136 9122	Fujitsu社製 GP5-R1RC6 GP5-R1RC7 GP5-R2RC3 GP5-R2RC4 *4	NEC社製 N8140-90 N8140-91 N8140-92 N8140-93 N8140-94	HP社製 J1500A J1500B J1501A J1501B J1502A J1502B	日立製 (H9000Vシリーズ) HT-4990-ECB20 HT-4990-ECB16 HT-4990-ECB12 HT-4990-HCB16 HT-4990-HCB12 HT-4990-HCBN16 HT-4990-HCBN12	
1	HA8000/30W A8,B8,C8 システム装置	各メーカーのオプション棚板を使用。(H9000Vシリーズの場合はスレジャナリキット) 耐震固定は(電サ)に相談。						
2	HA8000/70W K8,L8,M8 システム装置	RACK MOUNT KIT (GH-AU7770) にて搭載サポート	システム装置標準のラックマウントキットにより搭載可能 (別途、取付金具の購入は必要ありません。) 注：HA8000/70キャビネットタイプの場合は、 別途下記ラックマウントキットが必要です。 HA8000/70W K8,L8,M8：GS-AU7545 HA8000/70W P8,R8：GS-AU7544					
3	HA8000/70W P8,R8 システム装置	個別相談*1						
4	HA8000/110W D8 システム装置	RACK MOUNT KIT (GH-AU7771) にて搭載サポート						
5	HA8000/110W A8,B8 システム装置							
6	HA8000/110W G8,H8 システム装置	個別相談*1						
7	HA8000/130W A8 システム装置	RACK MOUNT KIT (GH-AU7770) にて搭載サポート						
8	HA8000/270 G8,A8 システム装置	RACK MOUNT KIT(GH-AU7776)にて搭載サポート				RACK MOUNT KIT(GH-AU7762) にて搭載サポート		
9	・ディスプレイ/キーボードユニット (GH-RLK7200/ GH-SRLK7200/GH-RLK7201)	標準ラックマウントキットにより搭載可能 (別途、取付金具の購入の必要はありません。)				個別相談 *1		
10	・コンソールユニットセット[4ポート用] (GH-SAT7043) ・キーボード/マウス収納ユニット (GH-RK7001) ・ディスプレイ収納ユニット (GH-RC7100) の3形式オプション品	RACK MOUNT KIT(GH-AU7660)にて搭載サポート (左記3形式分のラックマウントキットセットです。)				RACK MOUNT KIT(GH-AU7650) にて搭載サポート (左記3形式分のラック マウントキットセットです。)		
11	・コンソールユニットセット[4ポート用] (GH-SAT7043) ・キーボード/マウス収納ユニット (GH-RK7001) ・液晶ディスプレイ収納ユニット (GH-RL7200) の3形式オプション品	RACK MOUNT KIT(GH-AU7661)にて搭載サポート (左記3形式分のラックマウントキットセットです。)				RACK MOUNT KIT(GH-AU7651) にて搭載サポート (左記3形式分のラック マウントキットセットです。)		
12	・バックアップキャビネット (GS0BS201-R100200) ・リムハーフアルティマスユニット (GHORR163-R100200) ・ディスクユニット (GHORA16x-R108001) ・LT0チェンジャー(GH-SRU7110x)	RACK MOUNT KIT(GH-AU7662)にて搭載サポート				RACK MOUNT KIT(GH-AU7652) にて搭載サポート		
13	・コンソールユニット[4ポート用] (GH-AT7043+GH-AU7620) *2	RACK MOUNT KIT(GH-AU7660) または(GH-AU7661)にて搭載サポート				RACK MOUNT KIT(GH-AU7650) または(GH-AU7651)にて搭載サポート		
	・コンソールユニット[8ポート用] (GH-AT7083) ・UPS拡張ユニット(GH-BUA780) ・システムアラートユニット(GH-RT7100)	標準ラックマウントキットにより搭載可能 (別途、取付金具の購入の必要はありません。)				個別相談 *1		
14	・無停電電源装置 (GH-SBU7214x/GH-SBU7131x) ・コンハクトディスプレイ装置 (GHOCR8xx-Rxxxxxx) ・DLTチェンジャー(GH-SRL7408x) ・HUB収納ユニット (GH-RH7100/GH-RH7200)	個別相談 *1						
15	上記以外の製品	個別相談 *1						

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8

- *1：「個別相談」の場合、見積調書にラックキャビネットの形名・搭載機器の形名/員数を明記の上、日立営業経由アカウントマネージャまで展開願います。
- *2：4ポートコンソールユニット（GH-AT7043）をラックキャビネットに搭載する場合、ラックマウントキット（GH-AU7620）が必要です。
- *3：旧タイプのシステム装置対応は該当機種のシステム構成図にて確認願います。
- *4：Fujitsu社製ラックで下記の形式のものについてはお問い合わせ願います。 *1
GP5-R1RC4, GP5-R1RC5, GP5-R2RC1, GP5-R2RC2

＜ご注意＞


現地既設の他社製ラックキャビネットにHA8000システム装置を搭載する場合、システム装置の手配時に（オ管支）までラックキャビネットへの搭載図（フォーマットは自由）を展開願います。また、他社製ラックキャビネットと併注の場合は、各社の現地作業が混乱しないよう、スケジュールの調整をお願い致します。

＜他社製ラックキャビネット搭載上の注意事項＞

他社製ラックキャビネットへの搭載を行う場合、以下の点にご注意ください。

● 共通項目

- ・HA8000システム装置に使用可能なキーボード／マウス／ディスプレイは以下の仕様のものをご使用ください。
キーボード；PS／2タイプ（ミニDIN 6ピン）
マウス；PS／2タイプ（ミニDIN 6ピン）
ディスプレイ：アナログRGB（D-Sub 15ピン）
- ・他社製ラックキャビネットはスタビライザまたはアンカーボルトにより転倒防止のための固定を行ってください。
- ・他社製ラックキャビネットに搭載する機器は、質量の大きいものをラック下部へ、上部に行くほど質量の小さいものを搭載してください。
- ・他社製ラックキャビネットに搭載するHA8000システム装置の上段の機器は、前方に40mm以上の突出物がないことを確認してください。保守および現調作業は、システム装置を引き出して上部の天板を開けて行いますが、40mm以上の突出物があるとシステム装置を引き出して、天板を開けることが困難であるため、保守および現調作業が実施できません。本条件に満たない状況が発生した場合は、導入前に保守会社と事前に協議を行い搭載可否の判断を行ってください。



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR 8 0 など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種			
70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

- ・他社製ラックキャビネットにHA 8 0 0 0システム装置を搭載すると、その搭載エリアにはその他の機器（コンセントボックス等）を搭載することが出来ません。既に搭載されている場合は、その搭載エリアにHA 8 0 0 0システム装置を搭載できませんので他の機器が搭載されていないエリアに搭載するか、他の機器の搭載位置を変更してから搭載して下さい。



●HP社製・日立製（H9000Vシリーズ）ラックキャビネット

- ・HP社製・日立製（H9000Vシリーズ）ラックキャビネットの転倒防止の固定がスタビライザのみの場合、同一ラックキャビネット内に搭載されている機器の総質量が下表となるようにしてください。条件に満たない場合は、ballast kit等により調整してください。

HP社製形名	日立(H9000Vシリーズ)形名	ラック搭載総質量
J1502A J1502B	HT-4990-ECB12 HT-4990-HCB12 HT-4990-HCBN12	30kg以上
J1501A J1501B	HT-4990-ECB16 HT-4990-HCB16 HT-4990-HCBN16	55kg以上
J1500A J1500B	HT-4990-ECB20	75kg以上

●Compaq社製ラックキャビネット

- ・ラックの最下段（1U）にはHA 8 0 0 0機器を搭載できません。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種			
70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

(8) ラック延長キット[HA8000専用ラック(GH-RK7382/GH-RK7162)のみに適用]

PCIホットプラグ可能な機種では、ラック延長キット及びケーブル用アーム (GH-RJ7200) にてシステム装置上部にスペースを空けずに、PCIホットプラグを可能にします。(ラックキャビネットへの高密度実装ができます。)

LTOライブラリ装置 (HT-S4697-RLxx0F) 搭載時には、ラック延長キット [38U用]


(GH-RJ7138) が必要です。

又、外部筐体連動BOX付きSVPボードを搭載した70x8, 110G8, H8, 130A8システム装置をラックキャビネットへ搭載の場合、外部筐体連動BOXはラックキャビネット (38U) へ最大16個、ラックキャビネット (16U) へは最大6個までと取付け個数が制限されます。これを超える数量の外部筐体連動BOXをラックキャビネットに搭載の場合は、ラック延長キットが必要となります。

●仕様


項番	品名	形名	機能	外形寸法(WxDxH:mm)	質量
1	ラック延長キット (16U用)	GH-RJ7116	ラックキャビネット(16U)を後方へ200mm 延長する為の補助金具	600 x 200 x 770	12.5kg
2	ラック延長キット (38U用)	GH-RJ7138	ラックキャビネット(38U)を後方へ200mm 延長する為の補助金具	600 x 200 x 1820	26.5kg

・ラック延長キット(GH-RJ7116)(16U用)及びラック延長キット(38U用)(GH-RJ7138)は単独で増設可能です。



主な対象部材：
延長側板 x 2
延長側板受け x 2
延長天板 x 1
スクリュージャッキ x 2

GH-RJ7116 ラック延長キット (16U用)



主な対象部材：
延長側板 x 2
延長側板受け x 2
延長天板 x 1
スクリュージャッキ x 2

GH-RJ7138 ラック延長キット (38U用)

ラックキャビネット編

—288—

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種
270 G8,A8


●アーム搭載位置

GH-RJ7200（ケーブル用アーム）取付位置は下図の位置に取り付けます。（全機種ラック背面から見て右側に搭載）
システム装置1台当り、ケーブル用アームは一本のみ取付け可能です。


■：キャビネット側アーム取付位置



：アーム位置



270G8,A8 (5U)



●アームへのケーブル搭載時の留意点

- ・各ケーブルは、十分なRをとってアームに固定すること。（注意：ファイバーケーブルは、ケーブルの最も外側に回すこと。）
- ・ケーブルの余長が大きいとキャビネット側面にひかかる場合がありますので、余長はステイより少し長い程度とすること。
- ・ケーブル用アーム(GH-RJ7200)にSVPのACアダプタケーブルを取り付ける場合は、以下遵守願います。
 - 1) ACアダプタは、アームよりコンセント側に取り付けること。
 - 2) ACアダプタの前後で、ケーブルをキャビネットにクランプすること。
 - 3) ACアダプタは、コンセント側が下になるようにクランプすること。
- ・ケーブル用アーム(GH-RJ7200)にメンテナンスケーブル、ディスプレイケーブル、キーボード／マウスケーブル、アラートユニット接続ケーブルを取り付ける場合は、一番システム装置に近いアームと2番目のアームのみにケーブルを取り付けます。また、接続先の装置がキャビネットの上側にある場合は、キャビネットの側面にクランプします。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

対応機種

270
G8,A8

●ケーブル用アーム使用時の制限事項

①システム装置構成条件

- 1) LANケーブルを除くケーブルが、同一ラックキャビネット内の機器に搭載されていること。
- 2) ラック延長キット（GH-RJ7116またはGH-RJ7136）の搭載を必須とします。
- 3) ケーブル用アーム（GH-RJ7200）搭載時は、UPSまたはコンセントボックスユニット（GH-AG7105）の搭載を必須とします。

②システム装置搭載位置条件

- 1) ケーブル用アームを取り付けた170システム装置の上1Uには、アームがはみ出すために、電源のホットスワップが出来なくなりますので、270システム装置は搭載出来ません。
- 2) ケーブル用アームを取り付けた270システム装置の上1U以内には、アームの取付が出来ない為、ケーブル用アームを取り付けた170システム装置の搭載は出来ません。
- 3) 他形式のラック及び他社ラックへの取付は、出来ません。

③目安となるオプション搭載条件

- ・下記搭載位置条件はあくまでも目安です。ケーブル用アーム搭載時は、構成確認が必要です。個別見積りとなります。

＜対象装置：HA8000/270 G8, A8＞

装置名称	形名	上部搭載制限 *1	下部搭載制限 *1	備考
ディスクユニット	GHORA163-xxxxxxx	真上のみ	直下のみ	最大4台まで
リムハドルディスクユニット	GHORR163-xxxxxxx	真上のみ	直下のみ	最大4台まで
システムアライメントユニット	GH-RT7100	16U以内	—	システムアライメント接続ケーブル（3.0m）
無停電電源装置[UPS] (1200VA/950W)	GH-BU7214	—	4U以内	UPSケーブル（1.8m）
無停電電源装置[UPS] (1200VA/980W)	GH-BU7215	—	4U以内	UPSケーブル（1.8m）
無停電電源装置[UPS] (3000VA/2250W)	GH-BU7131	—	4U以内	UPSケーブル（1.8m）
コンセントボックスユニット	GH-AG7105	—	—	最適な位置に搭載
コンソールユニット	GH-AT7043 GH-AT7083	13U以内	13U以内	ディスプレイケーブル（3.0m） KB/マウスケーブル（3.0m）
液晶ディスプレイ収納ユニット	GH-RL7200	12U以内 前面の下端位置 *2	—	ディスプレイ延長ケーブル（0.7m）GH-LV7300必須
	GH-RL7500	—	—	
ディスプレイ収納ユニット	GH-RC7100	10U以内 前面の下端位置 *2	—	ディスプレイ延長ケーブル（0.7m）GH-LV7300必須
	GH-RC7110	—	—	
キーボード/マウス収納ユニット	GH-RK7001	—	—	キーボード/マウス延長ケーブル（2.0m）GH-LK7300 必須
HUB収納ユニット	GH-RH7200 GH-RH7100 GH-RH7201	—	—	
DLTチェンジャー	GH-SRL7408 GH-SRL7410	真上のみ	直下のみ	
LTOチェンジャー	GH-SRU7110	真上のみ	直下のみ	
コンパクトディスプレイ装置	GHOCR80x-xxxxxxx	3U以内	4U以内	メンテナンスケーブル（2.0m）

*1：該当システム装置からの対象装置が全て納まる搭載位置を示します。

*2：コンソールユニット適用の場合は、制限はありません。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

適応機種
270 A8

（１０）P C Iホットプラグ対応

●サポート機種

項番	装置名	形 式
1	HA8000／270	HA8000／270 A8システム装置

●運用条件

- 1) ラックケーブル収納キット（ラック延長キット（16U用）GH-RJ7116または（38U用）GH-RJ7138及びケーブル用アームGH-RJ7200）が実装されていること。
- 2) ケーブル用アーム使用時の制限事項の条件を満たしていること。
- 3) O Sは、Windows 2000 Advanced ServerまたはWindows 2000 Serverであること。
- 4) ホットプラグ対象のP C Iボードは、L A Nボード（GH-CN7240）及び（GH-CN7620）です。
- 5) L A Nボードが2枚以上実装され、システムとして最低1枚が正常動作していることが必要です。

●作業条件

- 1) O S機能は正常に動作しており、L A N系列の障害時実施可能です。
- 2) L A Nボード（GH-CN7240）及び（GH-CN7620）の交換及び増設時実施可能です。
- 3) 作業者は保守員のみとし、顧客での作業は支援致しません。

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 A8,G8





（１１）ラックキャビネット搭載用ネジ

- ・HA8000専用ラック及びHA8000／HA8500共通ラックキャビネットへ、流通オプション品を搭載する場合に使用するネジ、ワッシャ、ナットのセットです。
（HA8000ラック及びHA8500ラックキャビネットへの、流通オプション品搭載につきましては、顧客責任の元実施願います。又、搭載流通オプション品の動作保証は、致しかねますので御了承願います。）

●仕様

品 名 ： HA8000ラック用ネジ
形 名 ： GH-AR7900

構成内訳

品 名	ナベネジ	ワッシャ	ケージナット	4角ナット
外 観				
仕 様	M6 x 16	M6用	M6用 主にラックキャビネット前面 及び後面の穴に取付け る場合に使用	M6用 主にラックキャビネット 側面の穴に取付ける 場合に使用
個 数	20	20	20	20


<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

(12) ラックマウントシステム構成図

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 A8,G8



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]
16U [HA8000/HA8500共通ラック]
38U [HA8000専用ラック]
16U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 A8, G8



<システム装置および

内蔵オプション編>から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から


・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]
16U [HA8000/HA8500共通ラック]
38U [HA8000専用ラック]
16U [HA8000専用ラック]

適応機種

30	70	110	130	270
A8,B8,C8	K8,L8,M8 P8,R8	D8,G8,H8	A8	A8,G8



コンセントボックスユニット
(5個,9U(背面実装))
(GH-AG7105)

・ラックキャビネット内の電源コードを1系統にまとめます。

システムアラートユニット
[6ポート,1U]
(GH-RT7100)

・システムアラートユニットの搭載可能位置はラックキャビネットの最上段のみです。

システムアラートユニット接続ケーブル
[3.0m]
(GH-LT7110)

システム装置へ
30,110D8には接続出来ません。
又、70,110G8,110H8,
130A8との接続には、SVPボード
セット(GS-SCM7500xx)が必要です。

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編


38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

コンソール切替ユニットセット
〔48"ト用, 2U〕
(GH-SAT7043)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・ラックマウントキット (GH-AU7620)、キーボード/マウス収納ユニット (GH-RK7001) を含みます。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔109キー配列標準型/キースタイルキーボード〕
(オプション形名なし)

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス
〔ホイールマウス〕
(オプション形名なし)

・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ収納ユニット
〔9U〕
(GH-RC7100)

・ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が9U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル (GH-LV7300) が必要です。
・ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、23U以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ収納ユニット
〔15型, 3U〕
(GH-RL7200)

・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が9U以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル (GH-LV7300) が必要です。
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、23U以上離しての搭載は出来ません。

ディスプレイ収納ユニット
〔9U〕
(GH-RC7110)

選択

ディスプレイ装置
〔15型〕
(PC-DC5203A)

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(PC-DT3171)

・15型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が7U以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、22U以上離しての搭載は出来ません。
・17型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が11U以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、27U以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ収納ユニット
〔3U〕
(GH-RL7500)

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(PC-DT3157)

・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、11U以上離しての搭載は出来ません。

コンソール切替ユニット
〔48"ト用〕
(GH-AT7043)

・ディスプレイ、キーボード、マウスを5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能台数は7台です。]
・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

システム装置へ

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38 U [HA8000/HA8500共通ラック]

16 U [HA8000/HA8500共通ラック]

38 U [HA8000専用ラック]

16 U [HA8000専用ラック]

つづき

コンソール切替ユニットセット

〔8※-ト用, 2U〕
(GH-SAT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット (GH-KB7001) 及び A/C アダプタを含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付の A/C ケーブルを接続して使用願います。

同時

PS 2 KB/マウス/CRT ケーブル

〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード

〔109※-配列標準型/キース小型キーボード〕
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス

〔ネーティブ〕
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ収納ユニット

〔9U〕
(GH-RC7100)

- ・ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が 9 U 以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル (GH-LV7300) が必要です。
- ・ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2 3 U 以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ収納ユニット

〔15型, 3U〕
(GH-RL7200)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が 9 U 以上離れている場合、ディスプレイ延長ケーブル (GH-LV7300) が必要です。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2 3 U 以上離しての搭載は出来ません。

ディスプレイ収納ユニット

〔9U〕
(GH-RC7110)

選択

ディスプレイ装置

〔15型〕
(PC-DC5203A)

液晶ディスプレイ装置

〔17型〕
(PC-DT3171)

- ・15型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が 7 U 以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- 又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2 2 U 以上離しての搭載は出来ません。
- ・17型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が 1 1 U 以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- 又、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、2 7 U 以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ収納ユニット

〔3U〕
(GH-RL7500)

液晶ディスプレイ装置

〔15型〕
(PC-DT3157)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、1 1 U 以上離しての搭載は出来ません。

コンソール切替ユニット

〔8※-ト用, 1U〕
(GH-AT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台までのシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能)
- 〔最大接続可能な装置台数は64台です。〕
- ・必ず添付の A/C ケーブルを接続して使用願います。
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続については、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。

PS 2 KB/マウス/CRT ケーブル

〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

システム装置へ

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット
〔48"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-SRLK7200) **完売しました。**

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2～4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
〔48"ポート用〕
(GH-AU7620)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する必要があります。

コンソール切替ユニット
〔48"ポート用〕
(GH-AT7043)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

ディスプレイ/キーボードユニット
〔88"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-RLK7201) **完売しました。**

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2～8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
〔88"ポート用, 1U〕
(GH-AT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを9～64台のシステム装置で共用の場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照します。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット
〔48"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-SRLK7210)

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2～4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
〔48"ポート用〕
(GH-AU7620)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する必要があります。

コンソール切替ユニット
〔48"ポート用〕
(GH-AT7043)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

ディスプレイ/キーボードユニット
〔88"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-RLK7211)

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2～8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
〔88"ポート用, 1U〕
(GH-AT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照します。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

- ・プロセッサ・メモリー
- ・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

- ・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
- ・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
〔30W切替ユニットなし, 1U〕
(GH-RLK7200) 完売しました。

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・コンソール切替ユニットは含まれません。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

ディスプレイ/キーボードユニット
〔30W切替ユニットなし, 1U〕
(GH-RLK7210)

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・コンソール切替ユニットは含まれません。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

〔コンソール切替ユニット
(4ポート, GH-AT7043) を
ディスプレイ/キーボード
ユニットの背面に搭載
の場合の構成です。〕

コンソール切替ユニット
〔4ポート用〕
(GH-AT7043)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

ディスプレイ装置
〔15型〕
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38' 2x, PS2マウス互換型〕
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ディスプレイケーブル
〔1.8m〕
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
〔1.8m〕
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
〔1.8m〕
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38' 2x, PS2マウス互換型〕
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(ワゴン形名なし)

- ・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
〔4ポート用〕
(GH-AU7620)

- ・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載するに必要です。

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 1U〕
(GH-AT7043)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

適応機種

30	70	110	130	270
A8, B8, C8	K8, L8, M8 P8, R8	D8, G8, H8	A8	G8, A8

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

【コンソール切替ユニット
（4ポート、GH-AT7043）を
ディスプレイ/キーボードユニット
の背面に搭載しない場合の構成です。】

コンソールユニットラックマウントキット
（4ポート用）
（GH-AU7620）

・コンソール切替ユニットを搭載する為が必要です。

コンソール切替ユニット
（4ポート用、1U）
（GH-AT7043）

・ディスプレイ、キーボード、ポインティング
デバイスを2～4台のシステム装置で共用する
場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願
います。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
（日本語キーボード、87キー）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
（3ボタン、PS2マウス用）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
（15型）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
（4ポート用）
（GH-AT7043）

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。（グループは1台のみ
接続可能）[最大接続可能システム装置台数は7台です。]
・他の形名のコンソール（切替）ユニットとのカスケード
接続は不可。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
（日本語キーボード、87キー）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
（3ボタン、PS2マウス用）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
（15型）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
（8ポート用）
（GH-AT7083）

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。（グループは8台まで
接続可能）[最大接続可能システム装置台数は64台です。]
・他の形名のコンソール（切替）ユニットとのカスケードにつ
いては、(5)コンソール（切替）ユニット接続対応を参照願
います。
・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

システム装置へ

システム装置へ

システム装置へ

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編


38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U【HA8000/HA8500共通ラック】

16U【HA8000/HA8500共通ラック】

38U【HA8000専用ラック】

16U【HA8000専用ラック】

つづき

コンソール切替ユニットセット
〔48"用,2U〕
(GH-SAT7043)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～4台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・ラックマウントキット（GH-AU7620）、キーボード/マウス収納ユニット（GH-RK7001）を含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

キーボード
〔109キー配列標準型/キース小型キーボード〕
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス
〔ホイールマウス〕
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ装置

- ・〔2.1 ディスプレイ装置〕に記載のディスプレイ装置が接続可能です。
- ・ラックキャビネット天板上に設置します。

液晶ディスプレイ装置

- ・〔2.1 ディスプレイ装置〕に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。
- ・ラックキャビネット天板上に設置します。

ディスプレイ収納ユニット
〔9U〕
(GH-RC7110)

ディスプレイ装置
〔15型〕
(PC-DC5203A)

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(PC-DT3171)

- ・15型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が7U以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- ・17型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が11U以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。

液晶ディスプレイ収納ユニット
〔3U〕
(GH-RL7500)

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(PC-DT3157)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、11U以上離しての搭載は出来ません。

コンソール切替ユニット
〔48"用〕
(GH-AT7043)

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

システム装置へ

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。（スレーブは1台のみ接続可能）〔最大接続可能な装置台数は7台です。〕
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。
- ・他の形名のコンソール（切替）ユニットとのカスケード接続は不可。

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

コンソール切替ユニットセット
〔88*ト用, 2U〕
(GH-SAT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを2～8台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・キーボード/マウス収納ユニット (GH-BK7001) 及びACアダプタを含みます。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

キーボード
〔109*配列標準Fキーレス小型キーボード〕
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

マウス
〔ネー*マウス〕
(オプション形名なし)

- ・コンソール切替ユニットセットに標準添付されています。

選択

ディスプレイ装置

- ・〔2.1 ディスプレイ装置〕に記載のディスプレイ装置が接続可能です。
- ・ラックキャビネット天板上に設置します。

液晶ディスプレイ装置

- ・〔2.1 ディスプレイ装置〕に記載の液晶ディスプレイ装置が接続可能です。
- ・ラックキャビネット天板上に設置します。

ディスプレイ収納ユニット
〔9U〕
(GH-RC7110)

- ・15型ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が7U以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- ・17型液晶ディスプレイ装置搭載時には、ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が11U以上離れている場合、ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。

ディスプレイ装置
〔15型〕
(PC-DC5203A)

液晶ディスプレイ装置
〔17型〕
(PC-DT3171)

選択

液晶ディスプレイ収納ユニット
〔3U〕
(GH-RL7500)

- ・液晶ディスプレイ収納ユニットに添付のディスプレイ延長ケーブルを使用し接続します。
- ・液晶ディスプレイ収納ユニットとコンソール切替ユニットとの底面間が、11U以上離しての搭載は出来ません。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(PC-DT3157)

コンソール切替ユニット
〔88*ト用, 1U〕
(GH-AT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、マウスを9～64台までのシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。（スレーブは8台まで接続可能）
- ・〔最大接続可能なシステム装置台数は64台です。〕
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用願います。
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続については、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

- ・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット
〔48"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-SRLK7200) **完売しました。**

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
〔48"ポート用〕
(GH-AU7620)

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニットを搭載する必要があります。

コンソール切替ユニット
〔48"ポート用〕
(GH-AT7043)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは1台のみ接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

システム装置へ

ディスプレイ/キーボードユニット
〔88"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-RLK7201) **完売しました。**

- ・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)が必要です。
- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
〔88"ポート用, 1U〕
(GH-AT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段階まで可能です。(スレーブは8台まで接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照します。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

システム装置へ

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニットセット
〔48"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-SRLK7210)

・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)
へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)
が必要です。

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・4ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~4台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
〔48"ポート用〕
(GH-AU7620)

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット
を搭載する必要があります。

コンソール切替ユニット
〔48"ポート用〕
(GH-AT7043)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5~7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード
接続は不可。
- ・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

ディスプレイ/キーボードユニット
〔88"ポート用コンソール切替ユニット付き, 1U〕
(GH-RLK7211)

・HA8000専用ラック(GH-RK7382, GH-RK7162)
へ搭載時のみ別途変換アダプタ(GH-AU7621)
が必要です。

- ・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスが一体となったユニットです。
- ・8ポート用コンソール切替ユニットを含みます。
- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを2~8台のシステム装置で共用する場合に、搭載します。
- ・カスケード接続時はマスター側となります。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
〔日本語キーボード, 87キー〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38"タイプ, PS2マウス/ジョイスティック〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(オプション形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
〔88"ポート用, 1U〕
(GH-AT7083)

- ・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
9~64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
- ・カスケード接続時はスレーブ側となります。
- ・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは8台まで
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は64台です。]
- ・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケードについ
ては、(5)コンソール(切替)ユニット接続対応を参照します。
- ・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

ディスプレイ/キーボードユニット
〔30W切替ユニットなし, 1U〕
(GH-RLK7200) 完売しました。

・HA8000専用ラック(GH-RK7382,
GH-RK7162)へ搭載時のみ別途
変換アダプタ(GH-AU7621)が必要
です。
・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポイン
ティングデバイスが一体となったユニット
です。
・コンソール切替ユニットは含みません。
・必ず添付のACケーブルを接続して使用願
います。

ディスプレイ/キーボードユニット
〔30W切替ユニットなし, 1U〕
(GH-RLK7210)

・HA8000専用ラック(GH-RK7382,
GH-RK7162)へ搭載時のみ別途
変換アダプタ(GH-AU7621)が必要
です。
・15型液晶ディスプレイ、キーボード、ポイン
ティングデバイスが一体となったユニット
です。
・コンソール切替ユニットは含みません。
・必ず添付のACケーブルを接続して使用願
います。

〔コンソール切替ユニット
(4ポート, GH-AT7043) を
ディスプレイ/キーボード
ユニットの背面に搭載
の場合の構成です。〕

コンソール切替ユニット
〔4ポート用〕
(GH-AT7043)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティング
デバイスを2～4台のシステム装置で共用す
る場合に、搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となりま
す。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願
います。

ディスプレイ装置
〔15型〕
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38キー, PS2マウス互換型〕
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

ディスプレイケーブル
〔1.8m〕
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
〔1.8m〕
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

キーボード/マウスケーブル
〔1.8m〕
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
(日本語キーボード, 87キー)
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
〔38キー, PS2マウス互換型〕
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
〔15型〕
(ワゴン形名なし)

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソールユニットラックマウントキット
〔4ポート用〕
(GH-AU7620)

・カスケード接続時はスレーブ側のコンソール切替ユニット
を搭載するに必要です。

コンソール切替ユニット
〔4ポート用, 1U〕
(GH-AT7043)

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。(スレーブは1台のみ
接続可能) [最大接続可能システム装置台数は7台です。]
・他の形名のコンソール(切替)ユニットとのカスケード
接続は不可。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用願います。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
〔3m〕
(GH-LVK7103)

・接続のシステム装置台数分必要です。

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8

つづく

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

つづき

【コンソール切替ユニット
（4ポート、GH-A17043）を
ディスプレイ/キーボードユニット
の背面に搭載しない場合の構成です。】

コンソールユニットラックマウントキット
（4ポート用）
（GH-AU7620）

・コンソール切替ユニットを搭載する為が必要です。

コンソール切替ユニット
（4ポート用、1U）
（GH-A17043）

・ディスプレイ、キーボード、ポインティング
デバイスを2～4台のシステム装置で共用する
場合に搭載します。
・カスケード接続時はマスター側となります。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用
します。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
（日本語キーボード、87キー）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
（3ボタン、PS2マウス用）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
（15型）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
（4ポート用）
（GH-A17043）

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
5～7台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。（グループは1台のみ
接続可能）[最大接続可能システム装置台数は7台です。]
・他の形名のコンソール（切替）ユニットとのカスケード
接続は不可。
・必ず添付のACアダプタを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

同時

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

キーボード
（日本語キーボード、87キー）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

ポインティングデバイス
（3ボタン、PS2マウス用）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

液晶ディスプレイ装置
（15型）
（ワゴン形名なし）

・ディスプレイ/キーボードユニットセットに含まれます。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・コンソール切替ユニットのカスケード接続用です。

コンソール切替ユニット
（8ポート用）
（GH-A17083）

・ディスプレイ、キーボード、ポインティングデバイスを
9～64台のシステム装置で共用する場合に搭載します。
・カスケード接続時はスレーブ側となります。
・カスケード接続は2段まで可能です。（グループは8台まで
接続可能）[最大接続可能システム装置台数は64台です。]
・他の形名のコンソール（切替）ユニットとのカスケードにつ
いては、(5)コンソール（切替）ユニット接続対応を参照
します。
・必ず添付のACケーブルを接続して使用します。

PS2 KB/マウス/CRTケーブル
（3m）
（GH-LVK7103）

・接続のシステム装置台数分必要です。

システム装置へ

システム装置へ

システム装置へ

システム装置へ

＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]
16U [HA8000/HA8500共通ラック]
38U [HA8000専用ラック]
16U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8, P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]
1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]
3 8 U [HA8000専用ラック]
1 6 U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

ラックマウントキット
・コンパクトディスクアレイ装置セットに標準添付。

コンパクトディスクアレイ装置(CR80)
〔3U〕

システム装置へ
(30以外)

小型ディスクアレイサブシステム
〔3U〕
(SANRISE9500V9-9S*)

システム装置へ
(30以外)

リムーバブルデバイスユニットセット
〔拡張ストレージ 43A*4(5型),Wide・Narrowデバイス用,4U〕
(GHORR163-R1xxxxx)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

＜ご注意＞

システム装置へのリムーバブルデバイスユニットセット
接続可能台数は接続のシステム装置により異なります。
詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(70,

110G8, 110H8,
130, 270のみ
[70,110G8,110H8,130は、
SVPボードセット(GS-SCM7500x)
搭載時のみ])

リムーバブルデバイスユニットセット (2台目増設用)
〔拡張ストレージ 43A*4(5型),Wide・Narrowデバイス用〕
(GHORR163-R2xxxxx)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(70,

110G8, 110H8,
130, 270のみ
[70,110G8,110H8,130は、
SVPボードセット(GS-SCM7500x)
搭載時のみ])

リムーバブルデバイスユニットセットへのデバ
イス搭載は、 [2. 4 外付け装置] 参照願います。

バックアップキャビネットセット
〔拡張ストレージ 43A*4(5型),4U〕
(GS0BS201-R1xxxxx)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

＜ご注意＞

システム装置へのバックアップキャビネットセット
接続可能台数は接続のシステム装置により異なります。
詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。

システム装置へ
(30, 70,

110, 130のみ)

バックアップキャビネットセット (2台目増設用)
〔拡張ストレージ 43A*4(5型)〕
(GS0BS201-R2xxxxx)

・詳細は [2.4 外付け装置] をご参照下さい。


システム装置へ
(30, 70,

110, 130のみ)

バックアップキャビネットセットへのデバ
イス搭載は、 [2. 4 外付け装置] 参照願います。

・2台目増設用のセットは、1台目セットの
ラック搭載ユニット上に搭載となります。
(下図参照)

＜ラックキャビネット＞



＜システム装置および

内蔵オプション編＞から

・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど


＜外付けオプション編＞から

・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞


ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]
16U [HA8000/HA8500共通ラック]
38U [HA8000専用ラック]
16U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8



・2台目増設用のセットは、1台目セットの
ラック搭載ユニット上に搭載となります。
(下図参照)



＜ラック搭載ユニットへの混在搭載について＞

- ・DLTチェンジャー (GH-SRL7410x) と LTOチェンジャー (GH-SRU7110x/GH-SRU7109x) を同一のラック搭載ユニットに載せることが可能です。
- ・DLTチェンジャー (GH-SRL7410x) と DLTチェンジャー (GH-SRL7408x/GH-SRL7358x) を同一のラック搭載ユニットに載せることはできません。

＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR80など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編

38U [HA8000/HA8500共通ラック]

16U [HA8000/HA8500共通ラック]

38U [HA8000専用ラック]

16U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8,B8,C8	70 K8,L8,M8 P8,R8	110 D8,G8,H8	130 A8	270 G8,A8

ラック延長キット
(GH-RJ7138)

ラックマウントキット
(GH-AU7810)

LTOライブラリ装置
(HT-S4697-RLxx0F)
・詳細は「2.4 外付け装置」をご参照下さい。

システム装置へ
(30以外)

ラックマウントキット
(GH-AU7810)

LTOライブラリ装置
(HT-S4697-RLxx0F)
・詳細は「2.4 外付け装置」をご参照下さい。

システム装置へ
(30以外)

LTOライブラリ装置
(HT-4697-Lxx0Rx)
・詳細は「2.4 外付け装置」をご参照下さい。

システム装置へ
(30, 110,
HiCLUSTER以外)


<システム装置および
内蔵オプション編>から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

<外付けオプション編>から
・ディスプレイ装置<キャビネットタイプ>・外付け装置(CR80など)
・無停電電源装置<キャビネットタイプ>

ラックキャビネット編

3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]
1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]
3 8 U [HA8000専用ラック]
1 6 U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8



＜システム装置および
内蔵オプション編＞から
・プロセッサ・メモリー
・拡張ボード・内蔵デバイスなど

＜外付けオプション編＞から
・ディスプレイ装置＜キャビネットタイプ＞・外付け装置（CR 8 0 など）
・無停電電源装置＜キャビネットタイプ＞

ラックキャビネット編


3 8 U [HA8000/HA8500共通ラック]

1 6 U [HA8000/HA8500共通ラック]

3 8 U [HA8000専用ラック]

1 6 U [HA8000専用ラック]

適応機種				
30 A8, B8, C8	70 K8, L8, M8 P8, R8	110 D8, G8, H8	130 A8	270 G8, A8



- ＜ご注意＞
- UPS I/F 拡張ボード及びUPS 拡張ユニットはそれぞれ単独での接続及び同時接続が可能です。
(UPS 拡張ユニット接続には、UPS I/F 拡張ボードを必要としません。)
 - UPS I/F 拡張ボード及びUPS 拡張ユニット使用の場合、PowerChute が必要です。
 - PowerChute は、1 つのパッケージで 1 台の UPS から、UPS I/F 拡張ボード及びUPS 拡張ユニット経由で接続のすべてのシステム装置にインストールが可能です。
 - UPS 拡張ユニット使用の場合、必要な UPS 接続ケーブル本数は、「接続システム装置台数」－1 です。(カスケード接続時も含む) (システム装置と UPS 拡張ユニットの Advanced Port 間の接続は、PowerChute に添付の UPS 接続ケーブルに限定します。)

※UPS へ接続するシステム装置台数毎の UPS I/F 拡張ボード、UPS 拡張ユニット及び UPS 接続ケーブルの最低必要数は下記のとおりです。
(UPS 接続ケーブル本数については、PowerChute に付属の 1 本を除いた本数を示しています。)

接続システム装置台数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	備考
UPS I/F 拡張ボード	×	○ x1	○ x1	×	×	×	×	×	○ x1	○ x1	×	×	×	×	×	○ x1	○ x1	
UPS 拡張ユニット	×	×	×	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x1	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	○ x2	
UPS 接続ケーブル本数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

＜ご注意＞
UPS へ接続するシステム装置台数の総最大消費電力量 (W) は、UPS の容量 (W 値) を超えないよう台数設定願います。